



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Индикатор токовых петель Loop Mate 2

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ре
Пи
це
Из
то
На
В
По

НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА ТОКОВЫХ ПЕТЕЛЬ LOOP MATE 2 TE7007:

Модель **Time Electronics 7007** является недорогим прибором карманного размера с единственной функцией, предназначенными для тестирования и калибровки токовых петель.

Преимущество **TE7007** — простота управления — отсутствие клавиатуры или осуществление сложного выбора. Инженеры могут собрать их и немедленно приступить к работе. Необходимо лишь выбрать цепь 4 – 20мА или 10В и режим TxSim, RxTest, RxSim или TxTest. Оба прибора снабжены внутренним блоком питания генератора токовой петли, который может быть использован для питания петли при необходимости.

ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА ТОКОВЫХ ПЕТЕЛЬ LOOP MATE 2 TE7007:

Loop-Mate2 **TE7007** является специализированным индикатором сигнального выхода токовых петель, простым в управлении. Единоразово выберите тип петли: 4 – 20мА или 0 – 10В, и по желанию, непосредственно единицы измерения или % от шкалы. Жидкокристаллический дисплей отображает значение сигнала с погрешностью 0.05% как в мА, В, так и в % от шкалы.

Питание **TE7007** осуществляется одной стандартной батареей PP3 со сроком работы 40 часов при непрерывном использовании.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ТОКОВЫХ ПЕТЕЛЬ LOOP MATE 2 TE7007:

- Карманный размер 140 x 66 x 27 мм
- Диапазоны измерения токовых петель 4 – 20мА или 0 – 10В
- 7 установочных калибровочных точек
- Режимы RxSim и TxTest (Loop-Mate2)
- Автоматическое пошаговое изменение выходного сигнала - регулируемая частота
- Питание от батареи PP3
- Внутренний источник питания генератора токовой петли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРА ТОКОВЫХ ПЕТЕЛЬ LOOP MATE 2 TE7007

Параметр	Значения
Диапазон	4 – 20мА, 0 – 10В, 0 – 50В
Дисплей	ЖКИ 4 разряда, мА, В, или % от шкалы
Погрешность	0.05%
Режимы	RxSim, TxTest, или измерение 50мА/50В
Питание цепи:	Внутреннее, максимально 25мА
Мощность	Батарея PP3, стандартный срок работы 40 часов
Размеры	Длина 140мм x высота 65мм x ширина 30мм
Вес	200г
Дополнительно	Калибровочные сертификаты, соответствующие требованиям N.P.L. и UKAS

Комплектация TE7007

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор токовых петель Loop Mate 2 TE7007	1
2.	Переносный кейс	1
3.	Провода	1
4.	Щупы	1
5.	Запасные батареи	1
6.	Техническое руководство	1

