



ТЕКТРОНИХ AFG-3021C

Артикул: AFG3021C

Tektronix

252 205 с НДС



- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- Госреестр** 38084-08
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

Описание ТЕКТРОНИХ AFG-3021C

Непревзойденная производительность, гибкость, интуитивно понятное управление и доступная цена делают генераторы сигналов произвольной формы, стандартных функций и импульсных сигналов серии AFG3000C самыми востребованными приборами в отрасли.

Пользователю предоставляется выбор из 12 стандартных сигналов. Сигналы произвольной формы могут иметь длину до 128 000 точек с высокими частотами дискретизации. Для импульсных сигналов можно независимо установить длительность переднего и заднего фронта. Имеется возможность подачи внешних сигналов и сложения их с выходным сигналом. Двухканальные модели могут генерировать полностью идентичные или разные сигналы. Все приборы оснащены высокостабильным опорным генератором с дрейфом всего $\pm 1 \times 10^{-6}$ в год.

Характеристики ТЕКТРОНИХ AFG-3021C

	AFG-3021C
Количество каналов	1
Цифровой выход	1
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	25 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Выходной уровень (минимум)	20 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	20 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	128 кБ
Виды модуляции	АМ ЧМ ФМ ЧМн ШИМ
ГКЧ	да
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	ЖК TFT 14,2 см
Особенности	Формы сигнала - стандартные (12 видов), произвольная форма, дискретизация до 250 МГц, 4 ячейки памяти для хранения произвольных форм. Генерация импульсов с регулируемой длительностью фронта. ПО ArbExpress для формирования сигналов произвольной формы.
Интерфейс	USB GPIB LAN

Комплектация ТЕКТРОНИХ AFG-3021C

- Генератор AFG3021C - 1 шт.
- Сетевой шнур - 1 шт.
- Кабель USB - 1 шт.
- Диск с техническими характеристиками, руководством по поверке, руководством по программированию, руководством по обслуживанию- 1 шт.
- Диск с программным обеспечением- 1 шт.
- Сертификат калибровки- 1 шт.
- Руководство по эксплуатации на русском языке- 1 шт.
- Краткое руководство по эксплуатации- 1 шт.

