



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**ВХ09** (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 3510205918



Ди  
из  
  
Ра  
  
Мо  
  
На  
  
Пи  
  
Ди

## Описание Trotec BX09

Ваттметр Trotec BX09 поможет выяснить размер потребления электрических устройств в вашем офисе или доме и определить причину повышенных затрат на электроэнергию. С минимально возможной индикацией расхода 0,1 Вт этот измерительный прибор может реагировать на самые маленькие потери энергии, например, потребления устройств в режиме ожидания. Просто подключите устройство между розеткой и проверяемым потребителем энергии, и Trotec BX09 немедленно отобразит текущее потребление энергии. Это может быть активная мощность в ваттах, расход в кВтч, стоимость или затраты на кВт\*ч.

## ОСОБЕННОСТИ ВАТТМЕТРА TROTEC BX09:

- Быстрое и простое измерение ваших расходов на электроэнергию;
- Индикация потребляемой мощности в ваттах, стоимости или затрат на кВт\*ч;
- Оптимальное соотношение цены и качества;
- Минимально возможная индикация потребления 0,1 Вт;
- Буферный конденсатор для сохранения выбранных настроек.

## Характеристики Trotec BX09

Параметр	Значение
<b>Измерение электрической мощности</b>	
Диапазон измерения	0,1 Вт ... 3680 Вт
Разрешение (шаг измерения)	0,1 Вт
Погрешность измерения	±2% или ±2 Вт (в диапазоне от 0 до 100 Вт); ±2% (в диапазоне от 100 до 3680 Вт)
Входящее (рабочее) напряжение	230 В, 50/60 Гц
<b>Измерение потребления электроэнергии</b>	
Диапазон записи	0,01 кВт·ч ... 9999,9 кВт·ч
Минимальный шаг подсчета	0,01 кВт·ч
Максимальное время записи	9999,9 часов
Количество тарифов на электроэнергию	1 тарифная сетка
<b>Функциональные возможности</b>	
Измерительные возможности	Расчет затрат, индикация потребленной мощности
<b>Дисплей</b>	
Тип дисплея	LCD (монохромный)
<b>Параметры питания</b>	
Источник внешнего питания	Сеть 230 В (AC), 50/60 Гц
Нагрузка, максимальная	16 А, 3680 Вт
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	
Условия эксплуатации	Температура от +5°C до +40°C; влажность до 85% (без образования конденсата)
Условия хранения	Температура от +5°C до +40°C; влажность до 85% (без образования конденсата)
Категория безопасности	CAT II 2500 V
<b>Масса-габаритные показатели</b>	
Размеры	95 x 51 x 70 мм
Вес (нетто)	100 г

Параметр	Значение
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP20
Материал корпуса	ABS (пластик)

## Комплектация Trotec BX09

№	Наименование	Количество
1.	Ваттметр Trotec BX09	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**