



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Мультиметр U1233A имеет встроенный фонарик, который активируется нажатием одной кнопки, для работы в плохо освещенных местах. Эргономичная форма, небольшие размеры и нескользящий поворотный переключатель делают работу с мультиметром U1233A исключительно удобной. Испытание целостности электрических цепей даже в шумных или затемненных местах производится очень легко благодаря подсветке дисплея и звуковому сигналу.

Уникальной особенностью модели U1233A является функция бесконтактного определения напряжения Vsense. Она обеспечивает безопасность измерений в опасных рабочих средах, избегая любых контактов с горячими или оголенными проводами. При обнаружении напряжения мультиметр U1233A оповещает об этом сочетанием звукового сигнала и мигающей светодиодной подсветки.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА TRUE RMS С БЕСКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ НАПРЯЖЕНИЯ U1233A:

- Встроенный светодиодный фонарик для подсветки зоны измерений;
- Мигающая подсветка и звуковая индикация для удобства работы в зашумленной среде;
- Бесконтактный детектор напряжения Vsense;
- Нескользкий переключатель и крупные и удобные в использовании кнопки;
- Интеллектуальная функция Z_{low} для устранения паразитных напряжений;
- Возможность регистрации данных в ручном или автоматическом режиме с помощью кабеля для связи с ПК (IR-USB);
- Внутренняя память для сохранения данных (до 10 отсчетов).

Характеристики U1233A

Параметр	Значение
Дисплей	ЖК
Разрешение	6000 отсчетов
Автоматический выбор пределов	✓
Ручной выбор пределов	✓
Фоновая задняя подсветка	✓
Истинные СКЗ	✓
Напряжение постоянного тока	
Предел	600 мВ – 600 В
Погрешность	0,5% + 2 е.м.р.
Сила постоянного тока	
Предел	600 мкА – 10 А
Погрешность	1% + 3 е.м.р.
Напряжение переменного тока	
Предел	600 мВ – 600 В
Частотный диапазон	45 Гц – 1 кГц
Погрешность	1% + 3 е.м.р.
Сила переменного тока	
Предел	60 мкА – 10 А
Частотный диапазон	45 Гц – 500 Гц
Погрешность	1,5% + 3 е.м.р.
Сопротивление	
Предел	600 Ом – 60 МОм
Погрешность	0,9% + 3 е.м.р.
Частота	
Предел	100 Гц – 100 кГц
Погрешность	0,1% + 2 е.м.р.
Емкость	
Предел	1 мкФ – 10 мФ
Погрешность	1,9% + 2 е.м.р.
Температура	
Тип термопары	К
Диапазон	-40...+1372 °C
Погрешность	1% +1 °C
Общие характеристики	
Неразрывность электрических цепей	✓
Испытание диодов	✓
Регистрация минимальных/максимальных значений	✓
Удержание показаний	✓

Регистрация пиков	✓
Измерения с нулевым значением	✓
Столбцовая диаграмма	✓
Память отсчетов	10
Звуковой сигнал и подсветка	✓
Z _{low}	~ 3 кОм
Интерфейс	IR-USB
Источник питания	4 × AAA
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	86 × 169 × 52 мм
Вес	371 г

Комплектация U1233A

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр True RMS с бесконтактным датчиком напряжения U1233A	1
2.	Комплект стандартных тестовых проводов с 4-мм наконечниками	1
3.	Батарея AAA	4

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83