



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR VC890C+:

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 200мВ/20/200 В: $\pm 0.5\%$, 1000 В: $\pm 0.8\%$;
- Переменное напряжение: 2/20/200 В: $\pm 0.8\%$, 750 В: $\pm 1.2\%$;
- Постоянный ток: 200мкВ/2м/20 мА: $\pm 0.8\%$, 200 мА: $\pm 1.2\%$, 20 А: $\pm 2.0\%$;
- Переменный ток: 20 мА: $\pm 1.0\%$, 200 мА: $\pm 2.0\%$, 20 А: $\pm 3.0\%$;
- Сопротивление: 200/2к/20к/200к/2 МОм: $\pm 0.8\%$, 20 МОм: $\pm 1.0\%$;
- Емкость конденсаторов: 2 нФ: $\pm 5.0\%$, 20н/2мк/20мк/200 мкФ: $\pm 2.5\%$, 2000 мкФ: $\pm 5.0\%$;
- Температура: $-20^{\circ}\text{C} - 400^{\circ}\text{C}$: $\pm 1.0\%$, $400^{\circ}\text{C} - 1000^{\circ}\text{C}$: $\pm 1.5\%$;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Режим автоотключения;
- Подсветка дисплея;

- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR VC890C+:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ/2 В/20 В/200 В	±(0,5% + 3)
	1000 В	±(0,8% + 10)
Переменное напряжение	2 В/20 В/200 В	±(0,8% + 5)
	750 В	±(1,2% + 10)
Постоянный ток	200 мкА/2 мА/20 мА	±(0,8% + 10)
	200 мА	±(1,2% + 8)
	20 А	±(2,0% + 5)
Переменный ток	20 мА	±(1,0% + 5)
	200 мА	±(2,0% + 5)
	20 А	±(3,0% + 10)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм	±(0,8% + 3)
	20 МОм	±(1,0% + 25)
Ёмкость	2 нФ	±(5,0% + 40)
	20 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ	±(2,5% + 20)
	2000 мкФ	±(5,0% + 10)
Температура	-20°C~400°C/-4°F~752°F	±(1,0% + 5)
	400°C~1000°C/752°F~1832°F	±(1,5% + 15)
Диодный тест	Индیکیруется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал	
hFE	Индیکیруется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа)	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов	
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть	
Питание	9 В 6F22	
Габаритные размеры	175x93x55 мм	
Масса	около 400 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor VC890C+

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR VC890C+

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor VC890C+	1
2	Комплект щупов	1
3	Термопара К-типа	1
4	Руководство по эксплуатации	1