



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR VC97:

- Автоматический выбор диапазона измерений;
- Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 400 мВ: $\pm 0.5\%$, 4/40/400 В: $\pm 0.5\%$, 1000 В: $\pm 1.0\%$;
- Переменное напряжение (40 Гц- 1 кГц): 400 мВ: $\pm 1.6\%$, 4/40/400/750 В: $\pm 0.8\%$;
- Постоянный ток: 400мк/4 мА: $\pm 1.0\%$, 40м/400м/10 А: $\pm 1.2\%$;
- Переменный ток (40 Гц- 1 кГц): 400мк/4м/400м/400 мА: $\pm 1.5\%$, 10 А: $\pm 2.0\%$;
- Сопротивление: 400/4к/40к/400к/4 МОм: $\pm 0.8\%$, 40 МОм: $\pm 1.2\%$;

- Емкость конденсаторов: 10 нФ: ±5.0%, 100н/1мк/10мк/100 мкФ: ±3.5%, 1000 мкФ/10 000 мкФ/100 000 мкФ: ±5.0%;
- Частота: 100/1к/10к/100к/1М/30 МГц: ±0.5%;
- Температура: -20°C - 400°C: ±1.0%, 400°C - 1000°C: ±1.5%;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Относительная скважность импульсов;
- Подсветка дисплея;
- Удержание показаний HOLD;
- Режим относительных измерений REL;
- Противовоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR VC97:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	400 мВ/4 В/40 В/400 В	±(0,5% + 4)
	1000 В	±(1,0% + 6)
Переменное напряжение	400 мВ	±(1,6% + 8)
	4 В/40 В/400 В/750 В	±(0,8% + 10)
Постоянный ток	400мкА/4000 мкА	±(1,0% + 10)
	40 мА/400 мА	±(1,2% + 8)
	10 А	±(1,2% + 10)
Переменный ток	400мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА	±(1,5% + 10)
	10 А	±(2,0% + 15)
Сопротивление	400 Ом	±(0,8% + 5)
	4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм	±(0,8% + 4)
	40 МОм	±(1,2% + 10)
Ёмкость	10 нФ	±(5,0% + 20)
	100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ	±(3,5% + 8)
	1 мФ/10 мФ/100 мФ	±(5,0% + 10)
Частота	100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/30 МГц	±(0,5% + 10)
Температура	-20°C~400°C/-4°F~752°F	±(1,0% + 5)
	400°C~1000°C/752°F~1832°F	±(1,5% + 15)
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал	
hFE	Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа)	
Коэффициент заполнения	0,1~99,9%	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Выбор диапазона измерений	автоматический	
Разрядность шкалы дисплея	4000 отсчетов	
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть	
Питание	9 В 6F22	
Габаритные размеры	190x88,5x27,5 мм	
Масса	около 320 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor VC97

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR VC97

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor VC97	1
2	Комплект щупов	1
3	Термопара К-типа	1
4	Руководство по эксплуатации	1