



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

1 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Пи
Ко
ДА
Ко
PI
Ис
В
Из
со
Ди

Описание ПрофКиП Е6-36/1

Назначение мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1 измеряет сопротивление изоляции в диапазоне от 0 Ом до 20 ГОм. Измеритель сопротивления изоляции позволяет производить измерение напряжением от 50 В до 1000 В, которое разбито на 5 фиксированных режимов. Помимо сопротивления, прибор позволяет измерять напряжение электрической цепи. Тестер изоляции ПрофКиП Е6-36/1 при измерении выводит показания на ЖК-дисплей, оснащенный подсветкой.

Особенности и преимущества мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

- Номинальное напряжение: 50 В ... 1000 В
- Диапазон измерения: 0 Ом ... 19.9 ГОм
- Точность: $\pm 5\%$ ± 5 знач
- Измерение напряжение: 30 В ... 600 В
- Разрешение измерения напряжения: 1.0 В

Основные технические характеристики мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

Параметры	Значения
Номинальное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Диапазон измерения	0.0 Ом ... 99.9 Ом (50 В) 0.0 Ом ... 199 Ом (100 В) 0.0 Ом ... 499 МОм (250 В) 0.0 Ом ... 999 МОм (500 В) 0.0 Ом ... 19.9 ГОм (1000 В)
Точность измерения	$\pm 5\%$ ± 5 знач
Диапазон измерения напряжения	30 В ... 600 В
Разрешение измерения напряжения	1.0 В
Защита от перегрузок	10 сек (AC 1200В) 5 сек (AC 8320В)
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Максимальный ток короткого замыкания	1.3 мА

Общие данные мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Температура эксплуатации: 0°C ... 50°C
- Температура хранения: -20°C ... 70°C
- Питание: 6хАА батарей
- Габаритные размеры: 173х101х55 мм
- Вес: 0.33 кг

Комплект поставки мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

Наименование	Количество
Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1	1 шт.
Комплект измерительных проводов и принадлежностей	1 шт.
Мягкая сумка для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП Е6-36/1

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Диапазон измерения	0.0 Ом ... 99.9 Ом (50 В); 0.0 Ом ... 199 Ом (100 В); 0.0 Ом ... 499 МОм (250 В); 0.0 Ом ... 999 МОм (500 В); 0.0 Ом ... 19.9 ГОм (1000 В)
Точность измерения	±5% ±5 значений
Диапазон измерения напряжения	30 В ... 600 В
Разрешение измерения напряжения	1.0 В
Защита от перегрузок	10 сек (АС 1200В); 5 сек (АС 8320В)
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Максимальный ток короткого замыкания	1.3 мА
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Температура эксплуатации	0°С ... 50°С
Температура хранения	-20°С ... 70°С
Питание	6хАА батарей
Габаритные размеры	173 x 101 x 55 мм
Вес	0.33 кг

Комплектация ПрофКиП Е6-36/1

№	Наименование	Количество
1.	Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1	1
2.	Комплект измерительных проводов и принадлежностей	1
3.	Мягкая сумка для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1