



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

и ЖГ-4300 - измеритель сопротивления заземления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ис
Со
Ра
По
Ди
Пи
То

Описание Железный Гарри ЖГ-4300

Железный Гарри ЖГ-4300 — одно из самых доступных на рынке устройств для измерения сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта. Богатая комплектация (провода + зонды) позволит обойтись без приобретения дополнительных приспособлений.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРРИ ЖГ-4300 :

- Четырёхпроводное измерение сопротивления заземления от 0 до 20,99 Ом с минимальным разрешением 0,01 Ом
- Диапазон измерений сопротивления грунта от 0 до 395,6 кОм
- Максимальный ток измерения 80 мА
- Предварительная фильтрация помех, основанная на БПФ
- Компенсация остаточного сопротивления
- Память 1000 наборов
- Соответствует CATIV 150V, CATIII 300V
- Размеры: 167мм x 185мм x 89мм (Д x Ш x Г)
- Вес: 900 г с элементами питания
- Питание: 8шт. x 1,5 элемента AA (12B)

Характеристики Железный Гарри ЖГ-4300

Функция	Диапазон	Разрешение	Тестовый диапазон	Точность
Сопротивление заземления	2 Ом	0,01 Ом	0,05 – 2,09 Ом	±3%±0,05 Ом
	20 Ом	0,1 Ом	0,5 – 20,9 Ом	
	200 Ом	1 Ом	5 – 209 Ом	±3%±5 ед.изм.зн.
	2000 Ом	10 Ом	50 – 2,09 кОм	
	20 кОм	100 Ом	0,5 – 20,9 кОм	
Удельное сопротивление грунта	2 Ом	-	0,3 – 393,7 Ом x м	$\rho=2 \times \Pi \times a \times R_g$
	20 Ом	-	3 – 3937 Ом x м	
	200 Ом	-	0,03 – 39,37 кОм x м	
	2000 Ом	-	0,3 – 393,7 кОм x м	
	20 кОм	-	3 – 1999 кОм x м	

Комплектация Железный Гарри ЖГ-4300

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления заземления Железный Гарри ЖГ-4300	1
2.	Мягкая сумка для переноски и хранения прибора	1
3.	Провода тестирования заземления (один красный тестовый провод длиной 15 м, один желтый тестовый провод длиной 10 м, один зелёный тестовый провод длиной 10 м, один чёрный тестовый провод длиной 5 м)	4
4.	Стержень дополнительного заземления	4
5.	Инструкция	1