



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Мультиметр Fluke 15B+
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Тес

Уд
по

По

Описание Fluke - 15B+ ERTA, мультиметр цифровой

Fluke 15B + – прочный, надежный и точный цифровой мультиметр.

Fluke 15B + проводит основные электрические измерения. Простой в использовании с одной стороны, даже в перчатках.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 15B+

- Оценка безопасности 600 Cat III.
- Дисплей, увеличенный на 50% с яркой белой подсветкой.
- Измерение напряжения, сопротивления, непрерывности, емкости.
- Входной разъем для измерения переменного и постоянного тока до 10 А.
- Тест диодов, удержание данных.

Характеристики Fluke - 15B+ ERTA, мультиметр цифровой

Функция	Диапазон	Разрешение	Точность
Напряжение переменного тока, В (40 Гц - 500 Гц)	4.000 В 40.00 В 400.0 В 1000 В	0.001 В 0.01 В 0.1 В 1 В	1.0 % + 3
Напряжение постоянного тока, В	4.000 В 40.00 В 400.0 В 1000 В	0.001 В 0.01 В 0.1 В 1 В	0.5 % + 3
Напряжение переменного тока, мВ	400.0 мВ	0.1 мВ	3.0 % + 3
Напряжение постоянного тока, мВ	400.0 мВ	0.1 мВ	1.0 % + 10
Тест диодов	2.000 В	0.001 В	10%
Сопротивление, Ом	400.0 Ω 4.000 кΩ 40.00 кΩ 400.0 кΩ 4.000 МΩ 40.00 МΩ	0.1 Ω 0.001 кΩ 0.01 кΩ 0.1 кΩ 0.001 МΩ 0.01 МΩ	0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3
Емкость	40.00 нФ 400.0 нФ 4.000 мкФ 40.00 мкФ 400.0 мкФ 1000 мкФ	0.01 нФ 0.1 нФ 0.001 мкФ 0.01 мкФ 0.1 мкФ 1 мкФ	2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5
Переменный ток, мкА (40 Гц - 400 Гц)	400.0 мкА 4000 мкА	0.1 мкА 1 мкА	1.5 % + 3
Переменный ток, mA (40 Гц - 400 Гц)	40.00 mA 400.0 mA	0.01 mA 0.1 mA	1.5 % + 3

Функция	Диапазон	Разрешение	Точность
Переменный ток, А (40 Гц - 400 Гц)	4.000 А 10.00 А	0.001 А 0.01 А	1.5 % + 3
Постоянный ток, мкА	400.0 мкА 4000 мкА	0.1 мкА 1 мкА	1.5 % + 3
Постоянный ток, мА	40.00 мА 400.0 мА	0.01 мА 0.1 мА	1.5 % + 3
Постоянный ток, А	4.000 А 10.00 А	0.001 А 0.01 А	1.5 % + 3
Подсветка	-	-	Есть

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 15B+

Параметр	Значения
Общие характеристики	
Максимальное напряжение между любым терминалом и заземлением	1000 В
Дисплей (LCD)	4000 отчетов, обновления 3/сек
Тип батареи	2 AA, NEDA 15A, IEC LR6
Время работы от батареи	500 часов минимум (50 часов в режиме теста диодов без нагрузки. Время с нагрузкой, зависит от типа светодиодных стадий тестирования.)
Температура	
Рабочая	0 °C to 40 °C
Хранения	-30 °C to 60 °C
Относительная влажность	
Влажность при эксплуатации	Без образования конденсата (<10°C) ≤90% RH от 10 °C до 30 °C; ≤75% RH от 30 °C до 40 °C
	40 MΩ диапазон ≤80% RH от 10 °C до 30 °C; ≤70% RH от 30 °C до 40 °C
Высота	
Рабочая	2000 m
Хранения	12,000 m
Температурный коэффициент	0.1 X (указанная точность) /°C (<18 °C or >28 °C)
Предохранитель для токовых входов	440 мА, 1000 В быстрый предохранитель 11А, 1000В быстрый предохранитель
Габаритные размеры (ВхШхД)	183 x 91 x 49.5 мм
Вес	455 г
IP rating	IP 40
Безопасность	IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 В, CAT II 1000 В, Pollution Degree 2
Электромагнитная обстановка	IEC 61326-1: портативный

Комплектация Fluke - 15B+ ERTA, мультиметр цифровой

№	Наименование	Количество
1.	9 дюймовый крюк и петля ремешок	1
2.	Крючок подвеска для немагнитных поверхностей	1
3.	Сильный магнит	1
4.	Универсальный зажим-крючок	1
5.	Цифровой мультиметр Fluke 15B+	1