8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43361000



Напряжені

Ток

Мощность

Напряжені Ток, А

Мощность Вт

Количеств каналов

Количеств каналов

Защита от КЗ

Питание

## НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1136:

Импульсные источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 3-х разрядный цифровой дисплей
- Защита от короткого замыкания
- Возможность последовательного подключения
- Установка ограничения по току

## Характеристики АТН-1136

Параметры	Значения
Количество каналов	1
Выходные параметры	0,1 36 B / 0 10 A
Погрешность установки	0,5%
Шаг регулировки выходного напряжения	0,5 мВ, тока 3 мА
Питание	220 B
Macca	3,6 кг
Габариты	295х138х165 мм

## Комплектация АТН-1136

Nº	Наименование	Количество
1.	Импульсный источник постоянного тока ATH	1
2.	Соединительные провода с зажимами	1
3.	Кабель питания	1
4.	Перемычка	1
5.	Предохранитель (в держателе предохранителя)	1
6.	Руководство по эксплуатации	1