



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0018656



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-71102:

- «3 в 1»: прецизионный источник постоянного и переменного напряжения (DC/AC), многофункциональный анализатор напряжения и параметров нагрузки
- Выходная мощность до 1000 ВА, широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частоты)
- Измерение: напряжения, силы тока, мощности (активная, реактивная, полная), коэф. мощности (P_f), пик фактора (C_f), гармоник тока (до 40-й)
- Возможность формирования выходного напряжения в форме: прерывания, перенапряжения, провал, отклонение
- Напряжение произвольной формы (СПФ): свипирование (нарастание/спад с заданной крутизной), изменение коэф. амплитуды
- Запись в память до 30 профилей (до 255 последовательных шагов)
- Редактирование и запись до 16 сигналов произвольных форм Uвых (на длине 4000 точек)
- Широкое меню синхронизации: внутренняя, внеш. источником (Ext Sinc), внутр.+внеш., синхронный режим
- Режим измерения пускового тока (Inrush Current)
- Большой высококонтрастный ЖК-дисплей (диагональ 14,5 см)
- Малый вес и габаритные размеры
- Интерфейс USB (опция – GPIB).

Характеристики GW Instek APS-71102

Параметры	Значения
Максимальное напряжение 1 канал	270
Максимальный ток 1 канал	40
Максимальная мощность	1 000
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB
19" форм фактор	да
Особенности	Многофункциональный анализатор напряжения и параметров нагрузки. Возможность формирования произвольного выходного сигнала, свипирование (нарастание/ спад с заданной крутизной), изменение коэффициента мощности. Режим измерения пускового тока.

Комплектация GW Instek APS-71102

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Программное обеспечение на CD диске	1
4.	Кабель питания (10 A/250 В)	1
5.	Съемный ферритовый фильтр для USB кабеля	1

