



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
I

По
I
Ча
то

То
по

То
пе

На

Из
со

Из
RN

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА ТЕСТЕРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ФУТЛЯРА И НАБОРА ЗАЖИМОВ ТИПА «КРОКОДИЛ» FLUKE T6-1000:

Комплект Fluke T6-1000 KIT состоит из электрического тестера Fluke T6-1000 с технологией FieldSense для быстрой и простой работы без измерительных проводов, футляра Fluke H-T6 с ремешком и отделением для измерительных проводов, а также набора зажимов типа «крокодил» Fluke AC285, зубчатые губки которых позволяют захватывать любые объекты: от тонких калибровочных проводов до болтов 20 мм.

ОПИСАНИЕ ТЕСТЕРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ FLUKE T6-1000:

Тестер Fluke T6-1000 позволяет измерять напряжение до 1000 В переменного тока при помощи открытого захвата, исключающего контакт измерительных проводов с поверхностями, находящимися под напряжением. (При измерении напряжения необходима емкостная связь с землей, которая в большинстве случаев осуществляется через пользователя. В некоторых ситуациях может понадобиться соединение с землей через измерительный провод). Для измерений не нужно снимать соединительные изолирующие зажимы с проводов или крышки с оборудования. Напряжение измеряется на проводах калибром до AWG 4/0 (120 мм²) с током до 200 А. Это революционный переворот в вашей работе. Безопаснее. Быстрее. Проще.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ FLUKE T6-1000:

- Технология FieldSense, позволяющая измерять напряжение переменного тока, а также ток и частоту без контакта измерительных проводов с поверхностями, находящимися под напряжением. (При измерении напряжения необходима емкостная связь с землей, которая в большинстве случаев осуществляется через пользователя. В некоторых ситуациях может понадобиться соединение с землей через измерительный провод);
- Одновременное отображение значений напряжения и тока - на дисплей мгновенно выводятся все результаты измерений электрических параметров, необходимых для эффективного поиска и устранения неполадок;
- Диапазон измеряемых напряжений: от 1 до 1000 В переменного или постоянного тока;
- Диапазон измеряемых токов: от 0,1 до 200 А переменного тока;
- True-rms значения напряжения и тока;
- Диапазон измеряемого сопротивления: от 1 Ом до 100 кОм;
- Диапазон измеряемой частоты: от 45 до 66 Гц;
- Благодаря захвату с просветом 17,8 мм, для измерений тестером пригодны большинство типов проводов, вплоть до калибра AWG 4/0 (120 мм²);
- Кнопка HOLD (Удержание) на некоторое время удерживает показания на дисплее для удобства просмотра;
- Легко считываемый дисплей с подсветкой;
- Для удобства работы возможно использование дополнительно поставляемого магнитного держателя Fluke TPAK;
- Стандартная двухлетняя гарантия продлевается до 4 лет при регистрации прибора в течение 45 дней после покупки.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ ТИПА «КРОКОДИЛ» AC285:

Принадлежности Fluke AC285 предназначены для повышения надежности удержания компонентов прибора в руках. Резиновые формованные поверхности для надежного захвата повышают удобство обращения с прибором и дают пользователю возможность сосредоточиться на проведении точных измерений.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЖИМОВ ТИПА «КРОКОДИЛ» AC285:

- Одна пара зажимов типа «крокодил» (красный, черный) с никелированными стальными зажимными губками;
- Универсальные зубчатые губки захватывают все: от тонкого калибровочного провода до 20-миллиметрового болта;

- Рекомендуется для использования с измерительными проводами TL222 и TL224;
- Рейтинг CAT IV 600 В; CAT III 1000 В, 10 А.

Характеристики Fluke T6-1000 KiT

Функция	Требуются измерительные провода	Диапазон	Разрешение	Погрешность[1]
Параметры измерений				
FieldSense напряжение переменного тока True-rms	Нет	1000 В	1 В	± (3% + 3 ед. мл. разр.) 45 - 66 Гц[2][3]
FieldSense переменный ток True-rms	Нет	200 А	0,1 А	± (3% + 3 ед. мл. разр.) 45 - 66 Гц
FieldSense частота (Гц)	Нет	45 - 66 Гц	1 Гц	± (1% + 2 ед. мл. разр.)[3]
Напряжение переменного тока True-rms	Да	1000 В	1 В	± (1,5% + 2 ед. мл. разр.) 45 - 66 Гц
Напряжение постоянного тока	Да	1000 В	1 В	± (1% + 2 ед. мл. разр.)
Сопротивление	Да	2000 Ом	1 Ом	± (1% + 2 ед. мл. разр.)
	Да	20 кОм	0,01 кОм	
	Да	100 кОм	0,1 кОм	
Безопасность		1000 В кат. III 600 В кат. IV		
Точность [1]: ±([% показания] + [число наименьшего значащего разряда]). Точность указана для периода, равного одному году после калибровки, при условии эксплуатации прибора при температуре от 18 до 28°C (от 64 до 82°F) и относительной влажности до 90%. Измерения переменного тока с исключением постоянных составляющих, с зависимостью от среднеквадратичного значения. Точность [2]: добавить 3% для учета чувствительности при отсутствии внешнего соединения с землей. Внешнее соединение с землей требуется для пользователя, работающего в диэлектрических перчатках, стоящего на изолирующей лестнице либо иным способом изолированного от земли. Точность [3]: FieldSense применима от 16 В до 100% диапазона.				
Параметр		Значение		
Общие технические характеристики				
Калибровка		Периодичность калибровки 1 год		
Габаритные размеры		61,1 x 259,3 x 43,8 мм		
Раскрытие губок		17,8 мм		
Масса		0,35 кг (0,78 фунта)		
Температура рабочая		от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F)		
Температура хранения		от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F)		
Высота над уровнем моря рабочая		2000 м (6562 футов)		
Высота над уровнем моря хранения		10 000 м (32 808 футов)		
Относительная влажность		от 0 до 90 % при температуре от 5 до 30 °C (от 41 до 86 °F) от 0 до 75 % при температуре от 30 до 40 °C (от 86 до 104 °F) от 0 до 45 % при температуре от 40 до 50 °C (от 104 до 122 °F)		
Тип и ресурс батареи		2 x AA (IEC LR6); обычно 360 часов непрерывной работы; 200 часов работы с использованием FieldSense		
Температурный коэффициент		0,1 x (указанная точность) / 1 °C для температур < 18 °C или > 28 °C (< 64,4 °F или > 82,4 °F)		
Безопасность		IEC/EN 61010-1: степень загрязнения 2		
Поле электромагнитного излучения		IEC/EN 61326-1: портативные приборы		

Комплектация Fluke T6-1000 KiT

№	Наименование	Количество
1.	Тестер электрооборудования Fluke T6-1000	1
2.	Набор зажимов типа «крокодил» Fluke AC285	1
3.	Футляр Fluke H-T6	1