А мегаомметр (500 В … 2500 В)

Описание ПрофКиП Е6-36А мегаомметр (500 В … 2500 В)

Назначение мегаомметра ПрофКиП Е6-36А

Мегаомметр ПрофКиП Е6-36А измеряет сопротивление изоляции в диапазоне от 1 кОм до 20 ГОм. Измеритель сопротивления изоляции позволяет производить измерение напряжением от 500 В до 2500 В, которое разбито на 3 фиксированных режима. Помимо сопротивления, прибор позволяет измерять напряжение электрической цепи до 600В. Тестер изоляции ПрофКиП Е6-36А при измерении выводит показания на ЖК-дисплей, оснащенный подсветкой.

Особенности и преимущества мегаомметра ПрофКиП Е6-36А

- Номинальное напряжение: 500 В … 2500 В
- Диапазон измерения: 1 кОм … 20 ГОм
- Три поддиапазона измерения
- Точность: ±3% … ±10% ±5 знач
- Измерение переменного напряжение: до 600 В 50 Гц/ 60 Гц

Основные технические характеристики мегаомметра ПрофКиП Е6-36А

Параметры	Значения
Номинальное напряжение	500 В, 1000 В, 2500 В
Напряжение холостого хода	90% … 110% от номинального напряжения
Диапазон измерения	1 кОм … 200 МОм (500 В) 200 Ом … 10 ГОм (1000 В) 10 ГОм … 20 ГОм (2500 В)
Точность измерения	±3% ±5 знач (500 В) ±5% ±5 знач (1000 В) ±10% ±5 знач (2500 В)
Диапазон измерения переменного напряжения	до 600 В
Точность измерения переменного напряжения	±2% ±15 знач
Частота измеряемого переменного напряжения	50 Гц/ 60 Гц

Общие данные мегаомметра ПрофКиП Е6-36А

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Температура эксплуатации: 0°С … 40°С
- Температура хранения: -10°С … 50°С
- Питание: 6хАА батарей
- Габаритные размеры: 122х66х173 мм
- Вес: 0.41 кг

Комплект поставки мегаомметра ПрофКиП Е6-36А

Наименование	Количество
Мегаомметр ПрофКиП Е6-36А	1 шт.
Комплект измерительных проводов (красный, черный, серый)	1 шт.
Комплект зажимов типа «Крокодил» (красный, черный, серый)	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83