

телефон в москве универсаны ы избести в телефон в москве унице в размение в должных в москве унице в должных в должных в должных в москве унице в должных в должных в должных в москве унице в должных в должных



Ди Со Из теі Ни ди

Ча

ДИ

Пи

Pa: Be

ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ВОЛЬТМЕТРА АКИП-2101/1

- Максимальная индикация: 41/2 разрядов;
- Базовая погрешность (DCV): ±0,01%;
- Быстродействие: до 150 изм./с;
- Измерение: с учетом формы сигнала и искажений (True RMS), переменного сигнала со смещением (AC+DC);
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений;
- Внутренний регистратор данных (10 К) с настраиваемой скоростью выборки;
- Развернутое меню синхронизации и запуска;
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления;
- Измерение температуры (термопара и термосопротивление/Rtd);
- Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; Д-измерения, гистограммы, построение тренда. СКО);
- Одновременное измерение 2-х параметров;
- Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы (bar-graph);
- Интерфейсы: LAN, USB (поддержка VXI11, USBTMC), GPIB (опция кабель адаптер);
- Внутренняя память 1 ГБ (расширение внешним USB- flash), поддержка файловой системы, встроенная экранная помощь (HELP);
- Программное обеспечение EasyDDM для управления и передачи данных на компьютер;
- Цветной графический ТFТ-дисплей (диаг. 11 см, 480 x 272 точек).

Характеристики АКИП-2101/1 — универсальный вольтметр с опцией SC1016

Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Емкость, Температура, прозвон цепи, тест диодов
Базовая погрешность (%)	0,015
Постоянное напряжение	1000 B
Разрешение (DCV)	1 MKB
Переменное напряжение	750 B
Разрешение (ACV)	1 MKB
Диапазон частот ACV	20 Гц-100 кГц
Постоянный ток	10 A
Разрешение (DC)	1 HA
Переменный ток	10 A
Разрешение (AC)	100 HA
Диапазон частот АС	20 Гц-10 кГц

Сопротивление, максимальное	100 MOM
Разрешение (R)	10 MOM
Диапазон измеряемых частот	20 Гц-1 МГц
Разрядность индикатора	5,5
TrueRMS	Да
Особенности	Установлен 16-канальный сканер. Внутренний регистратор данных (10 К) с настраиваемой скоростью выборки. Развернутое меню синхронизации и запуска. Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, дБ/дБм, допусковый контроль, ?-измерения, гистограммы, построение тренда. СКО). Одновременное измерение 2-х параметров. Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы. Внутренняя память 1 ГБ
Интерфейс	LAN, USB, Опция - GPIB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-2101/1

Nº	Наименование	Количество
1	Уневирсальный вльтметр АКИП-2101/1	1
2	Измерительные провода	2
3	Зажимы типа «крокодил»	2
4	Шнур питания	1
5	Кабель USB	1
6	Руководство по эксплуатации	1
7	Предохранитель	1
8	ПО (Easy DDM – CD-диск)	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83