ифровой АКИП-4115/1В

По
МГ

Ко
ка

Ди

Ве

ОПИСАНИЕ

2 канала. Полоса пропускания 100 МГц. АЦП 8 бит. Частота дискретизации до 1 ГГц. Автоматические (более 50-и параметров) и курсорные измерения. . Цветной (TFT) емкостный сенсорный ЖК- дисплей, диагональ 17,78 см. Объем памяти до 56 Мб. Интерфейс USB, LAN. Питание 220 В / 50 Гц. Габариты 306 x 107 x 138 мм. Вес 3,0 кг

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая скорость обновления экрана до 500.000 осц/сек
- 256 уровней интенсивности свечения луча
- Автоматические (36 параметров) и курсорные измерения
- Интерполяция - Sin X/x, линейная
- Автоматические (более 50-и параметров) и курсорные измерения
- Математические функции, БФП (1 Мб)
- Режим Multi-Scopes - независимая синхронизация по каждому из каналов
- Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов) по аналоговым каналам
- Синхронизация и декодирование по протоколам стандартно - RS232/UART, I2C, SPI, опция – CAN, LIN

Характеристики Осциллограф цифровой АКИП-4115/1В

Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 ГГц
Максимальный объем памяти	56 МБ
АЦП (бит)	8 бит
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Высокая скорость обновления экрана до 500.000 осц./сек. 256 уровней интенсивности свечения луча. Автоматические (36 параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (1 МБ). Режим Multi-Scopes - независимая синхронизация по каждому из каналов. Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов) по аналоговым каналам. Синхронизация и декодирование по протоколам стандартно - RS232/UART, I2C, SPI, опция – CAN, LIN.
Интерфейс	USB, LAN
Дисплей	TFT емкостный сенсорный, диагональ 17,78 см, разрешение 800x480
Масса (кг)	3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Осциллограф цифровой АКИП-4115/1В	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
USB кабель	1 шт.
Пробник осциллографический	2 шт.