



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

П-2101 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00001291



Ти
ин
Ра
Ти
На
ма
На
ма
Пе
л
По
л
Ча
ма

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АК ИП-2101:

- 5½ разрядов
- Базовая погрешность (DCV): $\pm 0,015\%$
- Быстродействие: до 150 изм./с
- Одновременное измерение 2х параметров
- Измерение переменного сигнала со смещением (AC+DC)
- Измерение с учетом формы сигнала и искажений (True RMS)
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Внутренний регистратор данных (10 К отсчетов) с настраиваемой скоростью выборки
- Развернутое меню синхронизации и запуска
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковой контроль; Δ -измерения, гистограммы, построение тренда. SKO)
- Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы (bar-graph)
- Интерфейсы: LAN, USB (поддержка VXI11, USBTMC), GPIB (опция)
- Внутренняя память 1 Гб (расширение внешним USB- flash), поддержка файловой системы, встроенная экранная помощь (HELP)
- Измерение температуры (термопара и термосопротивление/Rtd)
- Программное обеспечение EasySDM для управления и передачи данных на компьютер
- Цветной графический TFT-дисплей (диаг. 11 см)

Характеристики АК ИП-2101

Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Емкость, Температура, прозвон цепи, тест диодов
Базовая погрешность (%)	0,015
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	1 мкВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	1 мкВ
Диапазон частот ACV	20 Гц-100 кГц
Постоянный ток	10 А
Разрешение (DC)	1 нА
Переменный ток	10 А
Разрешение (AC)	100 нА

Диапазон частот AC	20 Гц-10 кГц
Сопротивление, максимальное	100 МОм
Разрешение (R)	10 мОм
Диапазон измеряемых частот	20 Гц-1 МГц
Разрядность индикатора	5,5
TrueRMS	Да
Особенности	Внутренний регистратор данных (10 К) с настраиваемой скоростью выборки. Развернутое меню синхронизации и запуска. Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, дБ/дБм, допусковой контроль, ?-измерения, гистограммы, построение тренда. СКО). Одновременное измерение 2-х параметров. Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы. Внутренняя память 1 Гб. Опция 16-канального сканера.
Интерфейс	LAN, USB, Опция - GPIB

Комплектация АК ИП-2101

№	Наименование	Количество
1.	Вольтметр АК ИП-2101	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Шнур питания	1
4.	Кабель USB	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Предохранитель	1
7.	Программное обеспечение	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83