



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

506В
ОТДЕЛ В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та
На
та
Пе
л
По
л
По

ОПИСАНИЕ

Полнофункциональный цифровой мультиметр с разрешением 120 000 отсчетов и источник питания постоянного тока с выходной мощностью 30 Вт в одном корпусе

Мультиметр: 10 измерительных функций, включая измерение малых значений сопротивления по четырехпроводной схеме, и 8 математических функций, основная относительная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,025%

Источник питания постоянного тока: поддиапазоны 30 В/1 А, 100 мА/30 В, 8 В/3 А, 1000 мВ/3 А, отличные показатели стабильности выходного напряжения по сети и нагрузке (до 0,01%+3 мВ), встроенные схемы защиты от перегрузки по напряжению (OVP) и по току (OCP), функции автоматической генерации ступенчато или линейно изменяющихся сигналов, встроенный генератор сигналов прямоугольной формы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Число каналов	1
Виды измерений	DCV ACV DC AC Сопротивление, ёмкость, частота, коэф. заполнения и длительность импульса Целостность цепи P-N
Базовая погрешность (%)	0,025
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	0,1 мкВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	1 мкВ
Диапазон частот ACV	20 Гц-100 кГц
Постоянный ток	3 А
Разрешение (DC)	0,1 мкА
Переменный ток	3 А
Разрешение (AC)	0,1 мкА
Диапазон частот AC	20 Гц-100 кГц
Сопротивление, максимальное	100 МОм
Разрешение (R)	0,01 МОм
Диапазон измеряемых частот	2 Гц-300 кГц
Разрядность индикатора	5,5
TrueRMS	да
Особенности	8 встроенных математических функций. Яркий двухстрочный вакуумно флуоресцентный дисплей. Замок Кенсингтона. Может работать в режиме источника напряжения и силы постоянного тока.
Интерфейс	USB GPIB