



## ПрофКиП Е6-36/1

Проф КиП



28 800 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300  
по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год

Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1 измеряет сопротивление изоляции в диапазоне от 0 Ом до 20 ГОм.

### Описание ПрофКиП Е6-36/1

Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1 измеряет сопротивление изоляции в диапазоне от 0 Ом до 20 ГОм. Измеритель сопротивления изоляции позволяет производить измерение напряжением от 50 В до 1000 В, которое разбито на 5 фиксированных режимов. Помимо сопротивления, прибор позволяет измерять напряжение электрической цепи. Тестер изоляции ПрофКиП Е6-36/1 при измерении выводит показания на ЖК-дисплей, оснащенный подсветкой.

### ОСОБЕННОСТИ МЕГАОММЕТРА ПРОФКИП Е6-36/1:

- Номинальное напряжение: 50 В ... 1000 В;
- Диапазон измерения: 1 кОм ... 19,9 ГОм;
- Точность:  $\pm 5\%$   $\pm 5$  значений;
- Измерение напряжения: 30 В ... 600 В;
- Разрешение измерения напряжения: 1.0 В.

### Характеристики ПрофКиП Е6-36/1

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Диапазон измерения	0.0 Ом ... 99.9 Ом (50 В); 0.0 Ом ... 199 Ом (100 В); 0.0 Ом ... 499 МОм (250 В); 0.0 Ом ... 999 МОм (500 В); 0.0 Ом ... 19.9 ГОм (1000 В)
Точность измерения	$\pm 5\%$ $\pm 5$ значений
Диапазон измерения напряжения	30 В ... 600 В
Разрешение измерения напряжения	1.0 В
Защита от перегрузок	10 сек (АС 1200В); 5 сек (АС 8320В)
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Максимальный ток короткого замыкания	1.3 мА
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Температура эксплуатации	0°C ... 50°C
Температура хранения	-20°C ... 70°C
Питание	6xAA батарей
Габаритные размеры	173 x 101 x 55 мм
Вес	0.33 кг

### Комплектация ПрофКиП Е6-36/1

№	Наименование	Количество
1.	Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1	1
2.	Комплект измерительных проводов и принадлежностей	1
3.	Мягкая сумка для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

