



## Описание ПрофКиП Ю116/1

### НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/1

Люксметр ПрофКиП Ю116/1 является универсальным прибором для определения уровня освещенности. Измерение силы света или освещенности является важной задачей в ряде областей. Широкое применение люксметра ПрофКиП Ю116/1 в научных исследованиях, металлургии, промышленности, в сельском хозяйстве, а также охране труда, обусловлено высоким профессиональным уровнем данного прибора и богатым функционалом. Люксметр ПрофКиП Ю116/1 оснащен усовершенствованным выносным датчиком освещенности.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/1

- Диапазон измерений: 0.1 люкс ... 200000 люкс /0.01 FC ... 20000 FC
- Тип датчика: выносной
- Точность:  $\pm 5\%$
- Разрешение: 0.1 люкс, 0.01 FC
- Повторяемость измерений:  $\pm 2\%$
- Время на измерение: 0.5 с
- Единицы измерения: люкс, FC

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/1

Параметры	Значения
Диапазон измерений	0.1 люкс ... 200000 люкс 0.01 FC ... 20000 FC
Тип датчик	выносной
Точность	до 20000 люкс: $\pm(3\% + 10 \text{ знач})$ от 20000 люкс: $\pm(5\% + 10 \text{ знач})$
Повторяемость измерений	$\pm 2\%$
Разрешение	0.1 люкс, 0.01 FC
Время на измерение	0.5 с
Единицы измерения	люкс, FC
<b>Функции</b>	
Удержание показаний (HOLD)	
Регистрация максимальных значений	

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/1

- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 160x79x43 мм
- Вес: 0.25 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/1

Наименование	Количество
Люксметр ПрофКиП Ю116/1	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## Характеристики ПрофКиП Ю116/1

Технические характеристики ПрофКиП Ю116/1	
Питание	9 В батарея

Габариты мм	160x79x43
Вес кг	0.25

## Комплектация ПрофКиП Ю116/1

1.	Люксметр ПрофКиП Ю116/1
2.	Руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**