Ра

Пи

Ра

Ве

Описание ПрофКиП Ю116/2 — люксметр

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Люксметр ПрофКиП Ю116/2 является универсальным прибором для определения уровня освещенности. Измерение силы света или освещенности является важной задачей в ряде областей. Широкое применение люксметра ПрофКиП Ю116/2 в научных исследованиях, металлургии, промышленности, в сельском хозяйстве, а также охране труда, обусловлено высоким профессиональным уровнем данного прибора и богатым функционалом. Люксметр ПрофКиП Ю116/2 оснащен усовершенствованным встроенным датчиком освещенности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

- Диапазон измерений: 0.1 люкс … 200000 люкс /0.01 FC … 20000 FC
- Тип датчика: встроенный, поворотный (270°)
- Точность: ±5%
- Разрешение: 0.1 люкс, 0.01 FC
- Повторяемость измерений: ±2%
- Время на измерение: 0.5 с
- Единицы измерения: люкс, FC

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Параметры	**Значения**
Диапазон измерений	0.1 люкс … 200000 люкс 0.01 FC … 20000 FC
Тип датчик	встроенный, поворотный (270°)
Точность	до 20000 люкс: ±(3% + 10 знач) от 20000 люкс: ±(5% + 10 знач)
Повторяемость измерений	±2%
Разрешение	0.1 люкс, 0.01 FC
Время на измерение	0.5 с
Единицы измерения	люкс, FC
Функции	
Удержание показаний (HOLD)	
Регистрация максимальных /минимальных значений	
Индикация заряда батареи	
Автовыключение	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 149x71x41 мм
- Вес: 0.25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Наименование	**Количество**
Люксметр ПрофКиП Ю116/2	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Параметр	Значение

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0.1 люкс … 200000 люкс 0.01 FC … 20000 FC
Тип датчик	Выносной
Точность	до 20000 люкс: ±(3% + 10 знач) от 20000 люкс: ±(5% + 10 знач)
Разрешение	0.1 люкс, 0.01 FC
Повторяемость измерений	±2%
Время на измерение	0.5 с
Единицы измерения	люкс, FC
Функции	
Удержание показаний (HOLD)	
Регистрация максимальных значений	
Индикация заряда батареи	
Автовыключение	
Общие данные	
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	149x71x41 мм
Вес	0.25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Ю116/2

№	Наименование	Количество
1	Люксметр ПрофКиП Ю116/2	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83