



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 253-80-85 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК по всей России ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ул. Пятницкая, 10/1 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

STAR PLUS AmpFlex800 — анализатор параметров электросетей, качества и количества электроэнергии (с клещами AmpFlex 800 мм)

Пр
об1



Описание Chauvin Arnoux C.A 8335 QUALISTAR PLUS+AmpFlex800

Простой анализ электрических сетей плюс анализатор качества энергии - C.A 8335 идеальный прибор для быстрой проверки качества электрической сети и легкой обработки результатов.

Особенности анализатора C.A 8335:

- Эргономичен и спроектирован для работы без лишних затрат времени:
- Широкий цветной экран (диагональ 148 мм)
- Структурированные меню
- Легкий доступ к функциям
- Может использоваться как в ручном, так и стационарном режимах
- Поддержка 21 языка (включая русский язык)
- Компактный и легкий: всего 1,9 кг

Спецификация анализатора C.A 8335:

4 входа напряжения (до 1200 В) и 4 токовых входа позволяют измерять все напряжения, токи и параметры мощности, необходимые для полного диагностирования электроустановок.

Одновременный захват и запись всех параметров, переходных процессов, нарушений и форм волны.

Одновременный показ в реальном времени сигналов со всех 4 входов доступен в графическом, векторном или табличном форматах.

В режиме броска электроэнергии, измерение может длиться более 1 минуты!

Дополнительные функции анализатора C.A 8335:

- режим "ПУСК" для двигателей и моторов (1 мин для 3-х фаз одновременно)
- Qualistar+ может также зафиксировать и записать:
 - Мин/Макс значения
 - до 300 переходных процессов
 - гармоники до 50-й
 - 50 снимков экрана и кривых
 - 10 000 нарушений норм 40 различных типов
- Емкость памяти в 2Гб позволяет регистрировать все параметры при максимально возможной выборке более чем в течение месяца!

Другие преимущества анализатора C.A 8335:

Интуитивная конфигурация, онлайн помощь и возможность прямой печати. Простая связь через USB порт используется для коммуникации с ПК.

Дополнительные возможности анализатора C.A 8335:

- Диапазон напряжений до 1200 В
- Диапазон токов до 6500 А (зависит от датчиков тока, которые поставляются по выбору пользователя)
- Электробезопасность: IEC 61010 600 V CAT IV / 1,000 V CAT III

Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество каналов измерения	4 на напр / 4 на ток (всего 8 каналов)
Напряжение, диапазоны (Действ перем+пост) ф/ф	10 В - 1000 В
ф/н	10 В - 1000 В
Ток (Действ перем+пост), диапазоны	100mA - 6500 А
Клещи MN	MN93: 0,01 - 240 А; MN93A: 0.005 А - 5 А / 0,1 А - 120 А
Клещи С	0,01 А - 1000 А
Клещи AmpFLEX или MA	0,1 А - 6500 А
Клещи PAC	0,1 А - 1000 А перем / 0,1 А - 1400 А пост
Частота	40 Гц - 69 Гц

Измерения мощности	активная реактивная полная W, VA, var, PF, DPF, cos j, tan j
Измерения энергии	активная реактивная полная Wh, varh, VAh
Гармоники	есть
Вычисление коэффициента гармонических искажений (THD)	есть, от 0 до 50 порядка, фаза
Режим Эксперт для анализа гармоник	есть
Переходные процессы	300
Краткосрочные дрожания (Flicker)	есть
Скачок пускового тока (Inrush mode)	есть, > 1 минуты
Дисбаланс	да
Запись, продолжительность (всех параметров по макс. выборке)	1 месяц
Запись min/max значений	есть
Сигнализация - выход измеряемого параметра за установленные пределы	10000 значений с 40 различных типов
Распознавание токовых датчиков авто.	8+
Пиковые значения	есть
Векторное отображение сигналов	автоматически
Дисплей	Цветной 1/4 VGA ЖК дисплей, 320 x 240, диагональ 148 м
Захват экранов и кривых	50
Электробезопасность	IEC 61010 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Язык меню прибора	21 (вкл русский)
Интерфейс	USB тип B
Питание	Внешнее зарядное устройство сети 600 V CAT IV, аккумуляторная батарея (встроенная)
Размеры	240 x 180 x 55 мм
Вес	1,9 кг

Характеристики Chauvin Arnoux C.A 8335 QUALISTAR PLUS+AmpFlex800

Технические характеристики Chauvin Arnoux C.A 8335 QUALISTAR PLUS	
Частотный диапазон Гц	40 - 69
Интерфейс	USB тип B
Дисплей	Цветной 1/4 VGA ЖК дисплей, 320 x 240, диагональ 148 м
Питание В	Внешнее зарядное устройство сети 600 V CAT IV, аккумуляторная батарея (встроенная)
Размеры мм	240 x 180 x 55
Вес кг	1.9

Комплектация Chauvin Arnoux C.A 8335 QUALISTAR PLUS+AmpFlex800

1.	Анализатор параметров электрических сетей, качества и количества электроэнергии C.A 8335 QUALISTAR PLUS
2.	Документация
3.	Карта памяти SD 2Gb
4.	Набор 12 цветных маркировочных резинок для датчиков и входов, идентификации фаз и т.п.
5.	Программное обеспечение Power Analyser Transfer (PAT)
6.	Специальная батарея с 8 элементами
7.	Специальный сетевой источник электропитания
8.	Сумка с плечевым ремнем для прибора № °22; Шнур USB тип A-B
9.	Токовые датчики (тип токовых датчиков зависит от модификации прибора)
10.	Черные зажимы типа крокодил; Черные пристяжные тросы с замком типа банан-банан право-право