



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RFS20



Количество каналов _____

Частотный диапазон ОТ _____

Частотный диапазон ДО _____

Виды модуляции _____

ГКЧ _____

линейное, ло

Интерфейс _____

Описание AnaPico RFS20

- Компактный ВЧ-генератор, без экрана и органов управления;
- Управление по интерфейсам USB или LAN;
- Фазовый шум -128 дБн/Гц, время переключения 130 мкс.

Характеристики AnaPico RFS20

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Частотный диапазон	10 МГц - 20 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Выходной уровень (максимум)	23 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	ЧМ/ФМ, Импульсная, Chirp
ГКЧ	Линейное, логарифмическое, по списку
Интерфейс	USB, LAN

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83