



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: УЛ. ПИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00009564

Тестер напряжения APPA VP-1



Ис
Ча
им
Со
Ра
Ди
Пи
По

Описание APPA VP-1

Новинка в линейке продукции APPA - бесконтактный тестер переменного однофазного напряжения APPA VP-1, работать с которым очень легко. Для детектирования наличия фазы достаточно только коснуться диэлектрическим наконечником тестера клеммы распределительной коробки (автомата, гнезда электророзетки) или оболочки кабеля. При наличии фазного напряжения промышленной частоты наконечник подсвечивается ярким красным светом, а прибор немедленно подаёт громкий звуковой сигнал. Акустический индикатор наличия фазы выполнен в виде электронного сигнализатора с автоматической регулировкой громкости в зависимости от уровня фазного напряжения.

Детектор-индикатор APPA VP-1 отличается компактностью, он прост и удобен в эксплуатации. Прочная конструкция фазоуказателя предназначена для интенсивного использования в жёстких промышленных условиях.

Простота и безопасность использования тестера APPA VP-1 позволит найти ему применение не только среди ремонтно-эксплуатационного персонала и специалистов по безопасности на ЭУ до 1000 В на производственных объектах, но и в быту.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА APPA VP-1:

- Диапазон рабочих напряжений: 90 ... 1000 В
- Рабочая частота: 50 / 60 Гц
- Индикация наличия напряжения: яркий светодиодный индикатор и непрерывный звуковой сигнал
- Уникальный адаптивный звуковой извещатель (сигнал индикации наличия напряжения изменяется в зависимости от амплитуды детектируемого переменного напряжения)
- Степень защиты: IP-65 (пыле- и брызгозащитное исполнение)
- Батарейное питание (1,5 В × 2, тип AAA), удобный доступ к батарейному отсеку
- Безопасность: МЭК 61010-1, 1000 В (кат IV)
- Габаритные размеры 18 × 151 × 22 мм
- Масса 120 г.

Характеристики APPA VP-1

Диапазон рабочих напряжений	200...1000 В
Режим работы	контактный
Акустический индикатор наличия фазы	Да
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Особенности	IP-65
Масса	120 г

Комплектация APPA VP-1

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр APPA VP-2	1