



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1319



На
В

То

Мо
Вт

Ти

Ко
ка

Описание АК ИП-1319

Нагрузка электронная программируемая АК ИП-1319: Нагрузки для источников постоянного и переменного тока; Диапазон частот 0 ... 70 Гц; Режимы работы нагрузки: постоянное сопротивление и постоянное значение силы тока скз с изменяемым коэффициентом амплитуды и коэффициентом мощности; Входные параметры нагрузок: Напряжение до 300 Вскз, Ток до 18 А, Мощность до 1800 Вт; Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме); Установка ограничения по мощности; Одновременное отображение тока, напряжения, мощности (4,5 разряда); Интерфейс КОП; Масса 21,5 кг.

Характеристики АК ИП-1319

Параметр	Значения
Входные параметры	
Напряжение на нагрузке	300 В скз/ 300 В пост
Ток в нагрузке	18 А
Потребляемая мощность	1800 Вт
Режим постоянного сопротивления (0 Гц...70 Гц)	
Диапазон установки	3,3-13 кОм 13 – 53 кОм
Дискретность установки	0,019/0,075 кОм
Режим постоянного значения силы тока СКЗ (0 Гц, 40...70 Гц)	
Диапазон установки	0-9/18А
Дискретность установки	2,25/4,5 мА
Коэффициент амплитуды (40...70 Гц)	1,41; 1,5-3,5 с шагом 0,1
Коэффициент мощности	1; -0,85...-0,3/0,3...0,85 с шагом 0,05
Измерение напряжения	
Диапазон (разрешение)	0...300 В (0,1 В)
Погрешность измерения	$\pm(0,5\% \cdot U_{\text{изм}} + 0,5\% \cdot U_{\text{конечн}})$
Измерение тока	
Диапазон (разрешение)	18 А (0,001 А)
Погрешность измерения	$\pm(0,5\% \cdot I_{\text{изм}} + 0,5\% \cdot I_{\text{конечн}})$
Измерение мощности	
Диапазон	1800 Вт
Погрешность	$\pm(0,5\% \cdot P_{\text{изм}} + 0,5\% \cdot P_{\text{конечн}})$
Общие данные	
Интерфейс	КОП
Габаритные размеры	483 x 177 x 445 мм
Масса	21,5 кг

Комплектация АК ИП-1319

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая АК ИП-1319	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

