Артикул: АКИП-3409/6

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

Описание АКИП-3409/6

Основное предназначение генераторов сигналов специальной формы заключается в воспроизведении электромагнитного сигнала, под которым понимаются сигналы следующих типов: синус, пилообразный, прямоугольный, импульсный и другие. Используя генератор сигналов специальной формы Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/6 можно осуществить проверку и отладку различных радиоэлектронных приборов.

Данное устройство имеет удобный современный корпус, который защищает прибор от внешнего механических воздействий. Модель генератора сигналов специальной формы Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/6 является универсальной, так как наряду со специальными, она генерирует сигналы стандартных форм. Генератор Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/6 может применяться для настройки каналов связи и высокоточного оборудования, благодаря низкому уровню искажений. При выборе подобного прибора, рекомендуется обращать внимание на величину погрешности - данная модель генератора имеет очень маленькую погрешность. Генератор сигналов специальной формы Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/6 представляет собой лучшее соотношение цены и качества.

Характеристики АКИП-3409/6

Параметры	Значение
Количество каналов	2
Цифровой выход	2
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	30 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±2,5E-5
Выходной уровень (минимум)	2 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс	50 Ом
ЦАП (бит)	14 бит
Память (СПФ)	16 кБ
Виды модуляции	АМ | ЧМ | ФМ | ШИМ | АМн | ЧМн
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (разрешение)	ЖК | сенсорный | 480x272 | 11 см
Особенности	Два независимых выхода. Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигналов - 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 6 МГц, дискретизация до 150 МГц (196 видов). ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). Частотомер до 200 МГц.
Интерфейс	USB | LAN | Опция - GPIB

Комплектация АКИП-3409/6

№	Наименование	Количество
1	Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/6	1
2	Сетевой шнур	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	USB кабель	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование