

## риодина в може рестигатный звонок рестигатный за рес

Артикул: 769-3



Ча от Ча до Ти ан

Пр Им

KC Ko

Ти: ра:

## Описание АКИП-9805/8

Логопериодические антенны АКИП-9805 идентичны серии АКИП-9803, а именно модели АКИП-9803/1, АКИП-9803/2, АКИП-9803/3, АКИП-9803/4, АКИП-9803/5, АКИП-9803/6, АКИП-9803/6, но предоставляют более широкую полосу частот от 400 МГц, с частности, для охвата важного радиолюбительского диапазона 70cm (430 МГц и выше). Поэтому физические размеры этой полностью позолоченной антенны были значительно увеличены. В результате, антенны этой серии представляют собой уникальные высокотехнологичные антенны с ещё до конца не раскрытым потенциалом комбинации функциональности, характеристик и конструкции в данной ценовой категории.

## Характеристики АКИП-9805/8

Тип антенны	Логопериодическая
Диапазон частот	380 МГц – 35 ГГц
Предусилитель	нет
Импеданс	50 OM
КСВН	<1/2,5
Коэффициент усиления	5 дБи
Тип разъема	SMA
Особенности	Максимальная входная мощность - 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 20-55 дБ/м. Точки калибровки, 693 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски.

## Комплектация АКИП-9805/8

NΩ	Наименование	Количество
1	Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9805/8	1
2	Типовые данные калибровки	1
3	Съёмная рукоятка пистолетного типа	1
4	Алюминиевый кейс	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83