# — люксметр

Артикул: 5183

Ра

Ди

Пи

Ра

Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА МЕГЕОН 21170

Портативный измеритель освещенности **МЕГЕОН 21170** с выносным фотодатчиком отличается высокой надежностью и точностью, а также неприхотливостью к условиям эксплуатации. **МЕГЕОН 21170** имеет широкий рабочий диапазон с функцией автоматической подстройки, который существенно упрощает проведение измерений. При необходимости, пользователь может вручную установить необходимый интервал измерений. Данный прибор отлично подойдет для измерения энергии видимого света в различных помещениях и зданиях.

## ОСОБЕННОСТИ МЕГЕОН 21170

- Автоматическая установка необходимого диапазона измерений;
- Быстрое время отклика;
- Поддержка функции Hold - удержание полученных значений;
- Отображение минимального и максимального показателей;
- Доступно несколько единиц измерений;
- Прибор легко крепится к штативу (опция);
- Возможность сохранения полученных данных в памяти прибора;
- Прорезиненный корпус позволяет использовать прибор в условиях повышенной влажности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА МЕГЕОН 21170

| Диапазон | Разрешение |
|---|---|
| Диапазон измерений | 1 Лк ~ 200000 Лк |
| Дисплей | 3-1/2 максимальное показание 1999 |
| Рабочие диапазоны | 2000, 20000,200000 Лк |
| Точность | ±4% ± 10пкзн{ < 10000 Лк) ±5%± 10пкзн{>10000 Лк) |
| Разрешение | 1 Лк |
| Повторяемость | ±2% |
| Температурная характеристика | ±0.1 %/°C |
| Скорость считывания данных | Примерно 2 раза в секунду |
| Фото датчик | Силиконовый фотодатчик с фильтром |
| Питание | Батареи тип «AAA» - 2 шт. |
| Габаритные размеры (измеритель) | 105x60x32 мм |
| Габаритные размеры (датчик) | 87x55x20 мм |
| Вес | 130 г |
| Откалиброван до стандартной лампы накаливания с цветовой температурой 2856 К. | |

(20000LUX диапазон отображается на дисплее в виде x 10) (100000LUX; 200000LUX диапазон отображается на дисплее в виде x 100) 1 Фут-кандела = 10,76 Лк.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 21170

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Люксметр МЕГЕОН 21170 | 1 |
| 2 | Батарея типа АА | 2 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**