итель сопротивления изоляции с True RMS мультиметром

Артикул: 481127

Ин

От
ин

Пи

Ко
DA

Ко
PI

Ре
на

Ти
на

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ С TRUE RMS МУЛЬТИМЕТРОМ DT-9985

Измеритель сопротивления изоляции с True RMS мультиметром DT-9985 сочетает в себе многофункциональный цифровой тестер изоляции с True RMS мультиметром. Это сочетание функционала в одном компактном и портативные устройстве обеспечивает максимальную гибкость для поиска неисправностей и профилактического обслуживания электрического оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ С TRUE RMS МУЛЬТИМЕТРОМ DT-9985

- Напряжение тестирования изоляции 125 В, 250 В, 500 В, 1000 В;
- Сопротивление изоляции 0.001~4000 МОм;
- Автоматический разряд емкости цепи;
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
- Измерение температуры с помощью термопары K-типа;
- Прочный жесткий корпус;
- Автовыключение;
- True-RMS мультиметр;
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
- Защита от перегрузок CATIII 1000V, CATIV 600V;
- Водонепроницаемый корпус со степень защиты IP67;
- Беспроводной USB интерфейс.

Характеристики Измеритель сопротивления изоляции DT-9985

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	4 000 отсчетов
Напряжение постоянного тока	1000 В ± (0.06%+4емр)
Напряжение переменного тока	1000В ± (1.0%+30емр)
Постоянный ток	10 А ± (1.0%+3емр)
Переменный ток	10 А ± (1.5%+30емр)
Сопротивление	40 MΩ ± (0.3%+4емр)
Коэффициент заполнения	0.1...99.9% ± (1.2%+2емр)
Частота	40 МГц ± (0.1%+1емр)
Температура	-50...+1200°C ± (1.0%+2.5°C)
Петлевой ток	4 – 20 мА ± 50емр
Сопротивление изоляции (125В)	4 М, 40 М, 400 М, 4000 МОм ± (2%+10 емр) (1 мА/125 кОм)
Сопротивление изоляции (250В)	4 М, 40 М, 400 М, 4000 МОм ± (2%+10 емр) (1 мА/250 кОм)
Сопротивление изоляции (500В)	4 М, 40 М, 400 М, 4000 МОм ± (2%+10 емр) (1 мА/500 кОм)
Сопротивление изоляции (1000В)	4 М, 40 М, 400 М, 4000 МОм: ±(2%+10 емр) (1 мА/1 МОм)
Размеры	220 x 96.5 x 60.5 мм
Вес	631 г

Комплектация Измеритель сопротивления изоляции DT-9985

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции с True RMS мультиметром DT-9985	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Кейс	1
4.	Руководство пользователя	1
5.	Термопара К-типа	1
6.	USB кабель	1
7.	Программное обеспечение	1
8.	Элемент питания 1.5В типа AAA	6

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83