омметр цифровой

Ин
ко

От
ин

Пи

Ко
DA

Ко
PI

Ре
на

Ти
на

ОПИСАНИЕ МЕГАОММЕТРА ЦИФРОВОГО KEW 3023:

Мегаомметр цифровой KEW 3023 производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.

Характеристики KEW 3023

Параметр	Значение
Диапазон измеряемого сопротивления	0~4/40/400/2000 МОм при 500-1000В 0~4/40/200 МОм при 100-250В
Измерительное напряжение	100/250/500/1000В
Тип питания	R63 или LR6 AA x 6 шт
Температурный режим	0°C~40°C (ОВ: не более 90%) (без образования конденсата)
Максимальное напряжение	AC 5, 320В (50/60 Гц) в течение 5 сек. между электрической цепью и корпусом прибора
Подстройка диапазонов	Автоматическая
Габаритные размеры	105X158X70 мм
Масса	600 г

Комплектация KEW 3023

№	Наименование	Количество
1.	Мегаомметр цифровой KEW 3023	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Измерительные щупы с дистанционным переключателем	1
4.	Испытательный зонд	1
5.	Безопасные зажимы «крокодил»	1
6.	Удлинитель-трансформер измерительного щупа	1
7.	Ремень	1
8.	Футляр для шнура R6P (SUM3)	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ KEW 3023:

(Поставляется по отдельному заказу)

№	Наименование	Количество
1.	Крючкообразный щуп	1
2.	Провод-удлинитель измерительного щупа	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование