



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 700-00-11

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 700-00-11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Давыдовская, 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Часы работы

Программируемая электронная нагрузка постоянного тока

Артикул: АКИП-1306А



На
В

То

Мо
Вт

Ти

Ко
ка

Описание АКИП-1306А

Нагрузка электронная программируемая АКИП-1306А: Входные параметры нагрузки: Постоянное напряжение до 60 В, Ток до 120 А, Мощность до 600 Вт; Динамический режим работы (50 мкс ... 10 с); Установка ограничения по мощности; Одновременное отображение тока, напряжения, мощности (4,5 разряда); Интерфейс RS-232, КОП; Масса 19,4 кг.

Характеристики АКИП-1306А

Параметр	Значения
Входные параметры	
Напряжение на нагрузке	60 В
Ток в нагрузке	120 А
Потребляемая мощность	600 Вт
Режим постоянного напряжения	
Диапазон установки	0...60 В
Погрешность установки	$\pm(0,1\% \cdot U_{\text{уст}} + 0,1\% \cdot U_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,016 В
Режим постоянного сопротивления	
Диапазон установки (Ом)	0,0268...875
Погрешность установки	$\pm(0,2\% \cdot R_{\text{уст}} + 0,2\% \cdot R_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,134 мОм
Режим постоянного тока, статический режим	
Диапазон установки	0...12 / 120 А
Погрешность установки	$\pm(0,2\% \cdot I_{\text{уст}} + 0,2\% \cdot I_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	3,2 / 32 мА
Режим постоянной мощности	
Диапазон установки	600 Вт
Погрешность установки	$\pm(0,5\% \cdot P_{\text{уст}} + 0,5\% \cdot P_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,32 Вт
Измерение напряжения	
Диапазон (разрешение)	0...15 В / 60 В (0,0005 / 0,002В)
Погрешность измерения	$\pm(0,05\% \cdot U_{\text{изм}} + 0,05\% \cdot U_{\text{конечн}})$
Измерение тока	
Диапазон (разрешение)	0...12 / 120 А (0,4 мА / 4 мА)
Погрешность измерения	$\pm(0,2\% \cdot I_{\text{изм}} + 0,2\% \cdot I_{\text{конечн}})$
Общие данные	
Интерфейс шасси	RS-232, КОП
Габаритные размеры	483 x 177 x 445 мм
Масса	19,4 кг

Комплектация АКИП-1306А

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1.	Программируемая электронная нагрузка постоянного тока АКІП-1306А	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83