



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
мер (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50908000



НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА АТТ-9080:

Недорогой компактный интегрирующий измеритель **АТТ-9080** уровня звука со встроенный конденсаторным микрофоном обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 120 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц.

ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА АТТ-9080:

- тип амплитудно-частотной характеристики (весовой коэффициент): тип А – моделирует восприятие звука человеческим ухом;
- автоматический и ручной выбор диапазона;
- аналоговая шкала;
- сигнализация выхода за границы диапазона;
- автоматическое отключение;
- индикатор низкой зарядки батареи;
- портативное исполнение;
- удобный и прочный корпус;
- высококонтрастный ЖКИ: 4 разряда;
- микрофон электретный конденсаторный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА АТТ-9080:

Параметр	Значение
Диапазон измерений	30...120 дБ (4 поддиапазона по 30 дБ: 30...60 дБ; 50...80 дБ; 70...100 дБ, 90...120 дБ)
Разрешение	0,1 дБ
Частотный диапазон	31,5...8000 Гц
Погрешность	±3 дБ (30...60 дБ); ±2 дБ (60...100 дБ)
Временной отклик	125 мс (на аналоговой шкале), 750 мс (цифровая шкала)
Питание	3 батареи типа ААА
Масса	150 г
Габаритные размеры	156x60x32 мм

Комплектация Актаком АТТ-9080

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-9080

№	Наименование	Количество
1	Шумомер АТТ-9080	1
2	Мягкая сумка	1
3	Батарейка ААА	1
4	Руководство по эксплуатации	1

