



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**юмер**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА CENTER 322:

- Диапазон 30 - 130 дБ;
- Погрешность плюс минус 1,5 дБ (относительно 94 дБ на 1 кГц);
- Фильтры А и С;
- Динамический диапазон 100 дБ;
- Полоса частот 31,5 Гц - 8 кГц;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Min / max значения;
- Линейная шкала;
- Аналоговый выход;
- Быстрое и медленное измерение;
- Автоматический выбор предела измерений;
- RS - 232 кабель и программы для подключения к компьютеру;
- Вес 285 гр.

## Характеристики Center 322

Диапазон измерений	30...130 дБ
Диапазон частот	31,5 Гц...8 кГц
Базовая погрешность	±1,5 дБ
Динамический диапазон	100дБ
Тип АЧХ фильтра	А, С
Выход переменного напряжения	Да
Объем памяти	32000 измерений
Источник питания, тип батареи	9В Крона
Интерфейс	Нет
Особенности	Линейная шкала, автовыбор пределов

## Комплектация Center 322

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 322

№	Наименование	Количество
1.	Батарея	1
2.	Транспортная сумка	1
3.	Часовая отвертка	1
4.	Ветрозащитный чехол	1
5.	Штекер 3,5 мм	1
6.	Программное обеспечение	1
7.	Кабель RS-232	1
8.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**