шумомер

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Разрешение

Погрешность

Питание

Температура рабочая

Влажность

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА CENTER 324

- Соответствует стандарту IEC 61672-1 класс 2;
- Диапазон измерений: 30…130 дБ;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Погрешность: ± 1,0 дБ;
- Встроенный регистратор: 128.000 ячеек;
- Запись данных на SD-карту (дополнительный слот на панели);
- Старт регистратора внешним зв. сигналом (Sound Rec On);
- Динамический диапазон 60 дБ;
- Часы и календарь реального времени;
- Светодиодная подсветка дисплея;
- Максимальные и минимальные измерения;
- USB интерфейс + ПО;
- AC/ DC выходной сигнал;
- Фильтры коррекции АЧХ: A/ C.

Характеристики CENTER 324 — шумомер

Диапазон измерений	30…130 дБ
Диапазон частот	20 Гц…8 кГц
Базовая погрешность	±1 дБ
Динамический диапазон	60 дБ
Тип АЧХ фильтра	A,C
Выход переменного напряжения	Да
Объем памяти	128000 измерений, плюс слот SD до 32 Гб
Источник питания, тип батареи	9В Крона
Интерфейс	USB
Особенности	Запуск регистратора внешним звуковым сигналом

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 324

№	Наименование	Количество
1	Шумомер CENTER 324	1
2	Батарея	4
3	Ветрозащитный экран	1
4	Транспортная сумка	1
5	Штекер ø 3,5 мм микрофона	1
6	SD-карта	1
7	USB-кабель	1
8	Программное обеспечение	1
9	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83