Ди
си

Ди
В

Ди
%

Ми
%

Ос

Описание СК6-122-01

Генератор-калибратор предназначен для воспроизведения гармонических сигналов с заданными нормированными значениями амплитуды и частоты, а также сигналов с заданны- ми нормированными значениями амплитуды и частоты первой гармоники и коэффициента гармоник Кг

Характеристики СК6-122-01

Параметры	Значение
Диапазон частот первой гармоники в режиме воспроизведения Кг, кГц	0,001 … 200
Диапазон воспроизводимых значений Кг, %	0,001 … 100
Минимальный шаг воспроизводимых значений Кг, %	0,001
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения Кг в частотном и динамическом диапазонах , %	от 0,0003 до 1 %
Точность установки частоты первой гармоники, Гц	0.024
Диапазон выходного напряжения, В	0 … 10

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование