# Осциллограф цифровой запоминающий - приставка к ПК

Артикул: 49300200

**По**
**МГ**

**Ча**
**ди**

**Ча**
**ди**

**Ко**
**ка**

**Ис**

**Об**
**ка**

**Ти**
**ос**

## Описание Aktakom АСК-3002

Миниатюрная модель 2-канального цифрового запоминающего осциллографа АСК-3002 выполнена в виде приставки к ПК. Подключается через USB-порт. Оригинальный дизайн и отличные технические характеристики неизменно привлекают внимание специалистов.

### ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО ЗАПОМИНАЮЩЕГО АСК-3102:

- 2 независимых канала с полосой пропускания до 100 МГц;
- Буфер записи до 128кБ на канал (определяется пользователем);
- Произвольно выбираемая длина предзаписи/послезаписи;
- Высокая чувствительность;
- Автоматическая настройка на входные сигналы;
- Большой выбор курсорных и автоматических измерений;
- Статистические измерения и построение гистограмм;
- Анализатор спектра (БПФ);
- Цифровой люминофор;
- Аварийная сигнализация;
- Подключение к ПК через USB 2.0.

## Характеристики Aktakom АСК-3002

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частота дискретизации | 100 МГц |
| Коэффициент вертикального отклонения | 10 мВ/дел...5 В/дел с шагом 1-2-5 |
| Разрешение | 8 бит |
| Частотный диапазон по уровню -3 дБ | 0 Гц...100 МГц (DC), 1,2Гц...100 МГц (AC) |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Максимальное входное напряжение | ±50 В при Rвх=1 МОм, ±2,25 В при Rвх=50 Ом |
| Минимальный период повторения синхронизирующего импульса | 20 нс |
| Минимальная длительность синхронизирующего импульса | 10 нс |
| Диапазон значений коэффициента развертки | 10 нс/дел....0,1 с/дел |
| Калибратор | 1 кГц, 3 В от пика до пика |
| Питание | +5 В |
| Масса | 0,19 кг |
| Габаритные размеры | 150x85x32 мм |

## Комплектация Aktakom АСК-3002

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Осциллограф цифровой запоминающий АСК-3002 | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Паспорт | 1 |
| 4. | Программное обеспечение (не имеет физического носителя и может быть загружено после приобретения и регистрации прибора с указанием серийного номера прибора) | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**