



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 350-70-37  
**Мультиметр цифровой**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 46101900



Ча  
та

На  
та

На  
та

То  
та

То  
та

Ис

От  
ин

Ча  
та

Со  
та

Ем  
та

Из  
те

Те

Пр  
це

Ис  
пе

Ск  
им

Уд  
по

Фу  
та

Па

Св  
ПК

Гр  
шк

Из  
РН

По

Вз

По  
эл

**Внимание!** Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

#### НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА AM-1019:

Мультиметр AM-1019 высоко оценят специалисты, решающие широкий круг профессиональных задач. Количество и разнообразие дополнительных опций, реализованных в этом приборе, позволяют Вам выбрать прибор подходящий именно для Вашей работы. Кроме основных измерений прибор также измеряет освещенность, уровень шума, влажность воздуха.

## ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АМ-1019:

- Дисплей 3999 единиц;
- Измерение освещенности, уровня шума, влажности воздуха;
- Автоматический выбор диапазона измерений;
- Удержание показаний;
- Относительные измерения;
- Тестирование диодов, прозвонка цепи;
- Подсветка дисплея;
- Автоотключение (с возможностью отключить функцию автовыключения).

## Характеристики АМ-1019

Параметр	Значения	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	0,1 мВ...600 В	(± 0,7%)
Переменное напряжение (40 Гц...400 Гц)	1 мВ...600 В	(± 0,8%)
Постоянный ток	10 мкА...10 А	(± 1,2%)
Переменный ток (40 Гц...400 Гц)	10 мкА...10 А	(± 1,5%)
Сопротивление	0,1 Ом...40 МОм	(± 1,2%)
Емкость	1 пФ...200 мкФ	(± 3%)
Частота	0,001 Гц...200 кГц	(± 1,5%)
Температура	-20 °С...+1000 °С	-
Влажность	30%...90%	-
Уровень шума	35 дБ...100 дБ	-
Освещенность	4000/40000 люкс	-
Общие характеристики		
Питание	9 В	
Масса	320 г	
Габаритные размеры	178x85x40 мм	

## Комплектация АМ-1019

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр АМ-1019	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Термопара	1
4.	Руководство по эксплуатации	1