



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 461-8000
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46118000



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
ле

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО AM-1180:

Компактный мультиметр AM-1180 обеспечивает измерение постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления. При использовании совместно с прибором дополнительного кабеля и программного обеспечения можно осуществлять передачу данных в компьютер через порт RS-232 с оптической развязкой.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО AM-1180:

- Жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 18 мм, $3\frac{1}{2}$ разряда;
- Базовая погрешность 0,5%;
- Измерение постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, звуковая прозвонка цепи, проверка диодов, измерение коэффициента усиления транзисторов;
- Интерфейс RS-232 с оптической развязкой;

- С помощью дополнительного программного обеспечения прибор можно использовать, как регистратор данных;
- Автоматическая индикация полярности;
- Защита от перегрузки.

Характеристики Aktakom AM-1180

Параметр	Значения	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	100 мкВ ... 600 В	0,5%
Переменное напряжение	100 мкВ ... 600 В	1,0%
Постоянный ток	0,1 мкА ... 10 А	1,0%
Переменный ток	0,1 мкА ... 10 А	1,2%
Сопротивление	0,1 Ом ... 20 МОм	0,8%
Общие характеристики		
Параметр	Значение	
Дисплей	ЖК с высотой цифр 18 мм, 3½ разряда	
Базовая погрешность	0,5%	
Интерфейс	RS-232 с оптической развязкой	
Питание	9 В, батарея типа "Крона"	
Габаритные размеры	204х90х36 мм	
Масса	322 г	

Комплектация Aktakom AM-1180

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр AM-1180	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Предохранитель	1
4.	Руководство по эксплуатации	1