тиметр цифровой

Артикул: 46106301

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1063:

Мультиметр "карандашного" типа АММ-1063 идеально подходит тестирования электронных схем и компонентов (резисторов, конденсаторов, диодов), а так же проверки целостности цепей (прозвонки).

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1063:

- ЖКИ 4 разряда (6000 отсчётов);
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений;
- Автоматический и ручной выбор диапазонов;

- Автоотключение питания (без возможности отключения функции);
- Широкий диапазон измерения ёмкости;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Высокая категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V.

Характеристики Aktakom AMM-1063

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	600,0 В	±(1,2%)
Переменное напряжение	600,0 В	±(1,5%)
Постоянный ток	600,0 мА	±(1,5%)
Переменный ток	600,0 мА	±(2,0%)
Сопротивление	60,00 МОм	±(1,0%)
Ёмкость	10,00 мкФ	±(3,0%)
Тест диодов	да	-
Прозвонка	да	-
Параметр	**Значение**	
Общие характеристики		
Дисплей	ЖКИ 4 разряда (6000 отсчётов)	
Категория защиты	CAT III 600V; CAT II 1000V	
Питание	батареи 2x1,5 В типа LR44	
Габаритные размеры	230x35x20 мм	
Масса	200 г	

Комплектация Aktakom AMM-1063

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой AMM-1063	1
2.	Длинный измерительный щуп	1
3.	Зажим-крокодил	1
4.	Запасной предохранитель	1
5.	Предохранитель (1 в приборе + 1 запасной)	2
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83