



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 224-11-02
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46106301



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1063:

Мультиметр "карандашного" типа АММ-1063 идеально подходит тестирования электронных схем и компонентов (резисторов, конденсаторов, диодов), а так же проверки целостности цепей (прозвонки).

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1063:

- ЖКИ 4 разряда (6000 отсчётов);
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений;
- Автоматический и ручной выбор диапазонов;

- Автоотключение питания (без возможности отключения функции);
- Широкий диапазон измерения ёмкости;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Высокая категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V.

Характеристики Aktakom AMM-1063

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	600,0 В	±(1,2%)
Переменное напряжение	600,0 В	±(1,5%)
Постоянный ток	600,0 мА	±(1,5%)
Переменный ток	600,0 мА	±(2,0%)
Сопротивление	60,00 МОм	±(1,0%)
Ёмкость	10,00 мкФ	±(3,0%)
Тест диодов	да	-
Прозвонка	да	-
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Дисплей	ЖКИ 4 разряда (6000 отсчётов)	
Категория защиты	CAT III 600V; CAT II 1000V	
Питание	батареи 2x1,5 В типа LR44	
Габаритные размеры	230x35x20 мм	
Масса	200 г	

Комплектация Aktakom AMM-1063

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой АММ-1063	1
2.	Длинный измерительный щуп	1
3.	Зажим-крокодил	1
4.	Запасной предохранитель	1
5.	Предохранитель (1 в приборе + 1 запасной)	2
6.	Руководство по эксплуатации	1