Артикул: 00-0009285

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тон
ma

Тон
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цеп

Ис
пер

Ск
им

Уд
пол

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА TRUERMS APPA-502:

Цифровой мультиметр APPA-502 предназначен для измерения переменного (AC, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 10 А, частоты, скважности, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытания p-n переходов.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА TRUERMS APPA-502:

- Измерение переменного (AC, AC+DC) и постоянного (DC) напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, ёмкости, сопротивления до 2 ГОм и целостности цепи, испытание p-n переходов, измерение уровня сигнала (дБ/ дБм);
- Базовая погрешность (DCV): ± 0,05%;
- Максимальное разрешение: 1мкВ/ 1 мкА/10мОм/ 10 мГц/ 10пФ/ 0,1 °С;
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- Встроенный цифровой регистратор: 20.000 ячеек;
- Внутренняя память 1000 ячеек (автозапись/ вывод);
- Автодетектирование напряжения (пост/перем.), фильтр НЧ (режекторный HFR);
- Низкоомный вход LoZ для уменьшения паразитных наводок;
- ЖК-индикатор (4.000/40.000), 2 области индикации (с отображением Частоты/ Периода);
- Графическая линейная шкала (43 сегментов), автоподсветка дисплея;
- Регистрация Min/ Max/AVG значений;
- Относительные измерения, функция абс. и относ. (%) измерений;
- Функция АвтоУдержание (AutoHold), рег.пиковых значений (от 10 мкс);
- Навигация в меню с помощь джойстика-курсора;
- Интерфейс оптический RS232- USB, в комплекте ПО;
- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение;
- Безопасность кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В.

Характеристики APPA 502

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов, Уровень сигнала (дБ/дБм)
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	10 мкВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	10 мкА
Сопротивление максимум	4000 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	40000 мкФ
Разрешение по емкости	10 пФ
Частота максимум	100 кГц
Разрешение по частоте	0,01 Гц
Базовая погрешность	0,05 %
TrueRMS	Да
Интерфейс	USB эмуляция RS-232
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Регистратор 40000

Комплектация APPA 502

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр TrueRMS APPA 502	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Зажим типа «крокодил»	2
4.	Батарея 1,5 В типа АА	4
5.	Защитный чехол	1
6.	Магнитный держатель	1
7.	ПО + кабель USB	1
8.	Термопара К-типа с адаптером	1
9.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83