



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00006881



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Из
те

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Па

Св
ПК

Гри
шк

Из
РН

По

Описание APPA 505

Аналог APPA-503. Добавлено: погрешность измерения постоянного/переменного напряжения ($\pm 0,02\%$ / $\pm 0,4\%$); сопротивления 1000 Ом ... 10 МОм (0,01 Ом), регистратор (100.000 ячеек), ЖК-индикатор (100.000).

Характеристики APPA 505

| | |
|-----------------------------|---|
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,001 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 1 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Емкость максимум | 40000 мкФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 4 МГц |

| | |
|-----------------------|---|
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,015 % |
| TrueRMS | Да |
| Интерфейс | USB эмуляция RS-232 |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Регистратор 20000. Измерение коэффициента заполнения импульсов. |

Комплектация APPA 505

| № | Наименование | Количество |
|-----|------------------------------|------------|
| 1. | Цифровой мультиметр APPA 505 | 1 |
| 2. | Измерительные провода | 2 |
| 3. | Зажим типа «крокодил» | 2 |
| 4. | Батарея 1.5 В | 4 |
| 5. | Защитный чехол | 1 |
| 6. | Термопара К-типа | 1 |
| 7. | Адаптер термопары | 1 |
| 8. | ПО | 1 |
| 9. | Кабель RS-232/USB | 1 |
| 10. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83