БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37 УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00004200



На ma На ma Ис От ин Co ma Ем ma Пр Ис пе Уπ по Гра Пο

> Вз По эл

Описание АРРА 61

APPA 61 предназначается для измерения напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления а также для измерения постоянного и переменного тока. Помимо этих стандартных функций аппарат позволяет проводить прозвонку электроцепи и P-N испытания, измерять емкость. Мультиметр APPA 61 пригодится при тестировании электрооборудования, прокладывании проводки, проверке кабелей различного назначения.

Прибор позволяет измерять переменное напряжение до 750 В, а постоянное - до 1000 В. В первом случае погрешность аппарата составляет 1,5%, во втором - 0,5% при шаге в 0,1 мВ. Измерения сопротивления АРРА 61 проводит в пределах от 200 Ом до 20 МОм с точностью 0,7%. Прозвонка электроцепи производится в диапазоне до 270 Ом. Р-N проводят с тестовым током 1,5 мА. Мультиметр АРРА 61 измеряет частоту до 20 МГц и емкость до 2 мФ.

Перед началом работы пользователь может вручную подобрать необходимые пределы измерений. Помимо этого, пределы измерений могут устанавливаться автоматически. Значения, полученные APPA 61, сохраняются в памяти аппарата, рассчитанной на регистрацию до 2000 показаний. После завершения работы аппарат отключается. Функция автоматического отключения срабатывает через 10 минут после получения последнего показания.

Мультиметр APPA 61 имеет автономное питание, оно осуществляется от 2-х батареек типа AA, которые обеспечивают до 250 часов непрерывной работы. Прибор поставляется вместе со специальным чехлом-портмоне, в котором есть карман для хранения измерительных проводов и запасных источников питания, несъемными измерительными щупами, зажимами "крокодил" для крепления аппарата к карманам одежды, комплектом из 2-х батарей.

Характеристики АРРА 61

Измеряет	DCV ACV Сопротивление Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 B
Напряжение переменное	750 B
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Сопротивление максимум	20 MOM
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Базовая погрешность	0,5 %
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Бесконтактный детектор напряжения

Комплектация АРРА 61

Nº	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой АРРА 61	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Батарея	2
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83