8 800 350-70-37

ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0020718



На ma На ma To ma To ma Ис От ин Со ma Ем ma Пр це Ис пе Уд∉ по

## НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АРРА 62:

Мультиметры этой серии оснащены уникальной и чрезвычайно полезной функцией бесконтактного определения наличия опасного напряжения (> 80 B).

Мультиметр цифровой APPA 62 (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 200 мВ - 1000 В; Переменное напряжение 2 мВ - 750 В; Постоянный ток 1 мА - 10 А; Переменный ток 1 мкА - 10 А; Сопротивление 0,1 Ом - 20 МОм; Прозвон цепи; Испытание р-п; Ёмкость 2 нФ - 2 мФ; Частота 2 кГц - 40 МГц; Удержание показаний; Регистрация min/max; Автоотключение с блокировкой; Дисплей 3½ (2000); Противоударное исполнение; Бесконтактное определение наличия высокого напряжения.

## Характеристики АРРА 62

Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 B
Напряжение переменное	750 B
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 A
Ток переменный	10 A
Разрешение по току	1 MA
Сопротивление максимум	20 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Om
Емкость максимум	2 мкФ
Разрешение по емкости	1 πΦ
Частота максимум	20 MFų
Разрешение по частоте	1 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Бесконтактный детектор напряжения

Nº	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой АРРА 62	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Батарея	2
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83