



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0013161



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Гр
шк

APPA 80 служит для измерений напряжения и сопротивления. Помимо этого, мультиметр позволяет прозванивать электроцепи, измерять среднеквадратичное значение, проводить P-N тестирование, измерять ток.

Мультиметр APPA 82 — это отличный прибор, который будет полезен при проверке электрооборудования, кабелей и проводов, прокладывании проводки, монтаже и обслуживании электросетей. Также этот аппарат пригодится для тестирования транзисторов и диодов.

APPA 80 ПРОВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

- напряжение постоянного тока до 1000 В с точностью 0,5% при шаге 0,1 мВ;
- напряжение переменного тока 750 В с точностью 1,5% при шаге 0,1 мВ;
- сопротивление до 30 МОм при шаге 0,1 Ом с точностью 0,75%;
- ток до 10 А. Погрешность аппарата - 1,7%. APPA 80 прозванивает электроцепи до 30 Ом. Во время прозвонки мультиметр издает непрерывный сигнал частотой 2 кГц;
- Кроме того, прибор проводит P-N испытания тестовым током в 1,5 мА, а также измеряет среднеквадратичное значение сигналом произвольной формы.

Мультиметр APPA 80 оснащен цифровой и линейной шкалами. позволяет вручную подбирать пределы измерений и устанавливать необходимый режим, также это может происходить автоматически. Во время замеров мультиметр регистрирует мин., и макс., значения. Полученные при работе данные сохраняются в APPA 80, рассчитанной на 3400 показаний.

Аппарат от автономного источника — батареи 9В "Крона". APPA 80 имеет ударопрочный корпус, выполненный из материалов, абсолютно безопасных для пользователя. В комплекте с мультиметром поставляются зажимы "крокодил", батарея, влагозащитный чехол, измерительные щупы.

Характеристики APPA 80

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Прозвон цепи, Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А

Разрешение по току	0,1 мкА
Сопротивление максимум	30 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Базовая погрешность	0,5 %
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да

Комплектация APPA 80

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр APPA 80	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Зажим типа "крокодил"	1
4.	Батарея	1
5.	Защитный чехол	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83