



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
РА-Р1 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-0003414



Ча
ма

На
ма

На
ма

Ис

От
ин

Ча
ма

Со
та

Ем
та

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Фу
та

Па

Гр
шк

Из
РН

По

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА APPA P1:

- Измерение переменного (ACV) и постоянного напряжения (DCV) до 600В, частоты, емкости, сопротивления до 40 МОм, испытание р-п переходов, проверка целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией);
- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 0,1 мкА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 1 нФ/ 0,1 °С;
- Базовая погрешность ± 0.5% (DCV);
- Измерение напряжения (Auto-V) на низкоимпедансном входе (LoZ);
- Измерение с.к.з. напряжения произвольной формы/TrueRMS (режим ACV);
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSeek);
- Функция автоудержания показаний SmartHold;
- Режим регистрации пиковых значений [Peak] и удержание показаний [Hold];
- Автоматический выбор пределов, относительного измерения (Δ);
- Автовыключение питания (с блокировкой);
- Максимально индицируемое число 6.000;
- Аналоговая шкала (60 сегментов);
- Подсветка дисплея с автовыключением;
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. IV 600 В/кат. III 1000 В.

Характеристики APPA P1

Измеряет	DCV ACV Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ

Сопротивление максимум	40 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	10000
Разрешение по емкости	1000 пФ
Частота максимум	0,1 МГц
Разрешение по частоте	0,01 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
TrueRMS	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да

Комплектация APPA P1

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA P1	1
2.	Измерительный провод	2
3.	Съемный защитный чехол (Holster) для крепления измерения проводов, имеет откидную подставку-упор и встроенный магнитный держатель крепления на металлическую поверхность	1
4.	Батарея	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83