Артикул: 593370

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тоі
ma

Тоі
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цем

Ис
пер

Ск
им

Уд
пом

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО С BLUETOOTH B35:

Мультиметр **B35** с модулем bluetooth позволяет одному оператору контролировать измерения одновременно на нескольких объектах, с возможностью озвучки измеренных значений на мобильном устройстве.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО С BLUETOOTH B35:

- Разрядность шкалы: 6000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 60м/600 мВ/6/60/600/1000 В: ±0.5%;
- Переменное напряжение: 60м/600 мВ/6/60 В: ±0.8%, 600/750 В: ±1.0%;
- Постоянный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0.8%, 20 А: ±1.2%;
- Переменный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0.8%, 20 А: ±2.0%;
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6М/10 МОм: ±0.8%, 60 МОм: ±2.0%;
- Емкость конденсаторов: 40н/400н/4мк/40 мкФ: ±2.5%, 400мк/4000 мкФ: ±3.0%;
- Температура: -50°C - 400°C: ±2.5%;
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц: ±0.8%;
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
- Bluetooth модуль;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000;
- Режим относительных измерений;
- Регистрация максимальных и минимальных значений;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Графическая шкала;
- Режим автоотключения;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО С BLUETOOTH B35:

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	6000 отсчетов
Постоянное напряжение	60м/600 мВ/6/60/600/1000 В: ±0,5%
Переменное напряжение	60м/600 мВ/6/60 В: ±0,8%, 600/750 В: ±1,0%
Постоянный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0,8%, 20 А: ±1,2%
Переменный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0,8%, 20 А: ±2,0%
Сопротивление	600/6к/60к/600к/6М/10 МОм: ±0,8%, 60 МОм: ±2,0%
Емкость конденсаторов	40н/400н/4мк/40 мкФ: ±2,5%, 400мк/4000 мкФ: ±3,0%
Температура	-50°C - 400°C: ±2,5%
Частота	10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц: ±0,8%
Bluetooth модуль	Есть
Относительная скважность импульсов	0,1% – 99,9%
Коэффициент усиления транзисторов по току	1 - 1000
Питание	2 батареи АА 1,5 В
Габариты	185x85x30 мм
Вес	320 г

Комплектация B35

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ B35

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой B35 с Bluetooth	1
2	Комплект тестовых щупов	1
3	Термопара типа-К	1
4	Сумка-чехол	1
5	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83