



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481608



Частота, тах _____

Напряжение постоянное (В), тах _____

Напряжение переменное (В), тах _____

Ток постоянный (А), тах _____

Исполнение _____

Отображение информации _____

Частота, тах _____

Сопротивление (МОм), тах _____

Тестирование диодов _____

Прозвонка цепи _____

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА КОМПАКТНОГО DT-101

DT-101 — компактный многофункциональный бюджетный цифровой мультиметр.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА КОМПАКТНОГО DT-101

- Компактный многофункциональный, бюджетный мультиметр;
- Разрядность шкалы: 2000 отсчетов;
- Диодный тест;
- Тест батарей.

Характеристики DT-101

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	2000 отсчетов
Постоянное напряжение	200мВ, 2В, 20В, 200В, 500В $\pm 0,5\%$ показ. ± 2
Переменное напряжение	200В, 500В(40Гц-400Гц) $\pm 2,0\%$ показ. ± 5
Постоянный ток	2000мкА, 20мА, 200мА $\pm 2,0\%$ показ. ± 2
Сопротивление	200Ом, 2000Ом, 20кОм, 200кОм, 2000кОм $\pm 1,5\%$ показ. ± 4
Тест диодов	Тестовый ток: 1,6мА макс. Тестовое напряжение: 3,2В макс.
Тест батареи	Диапазон: 9В. Тестовый ток: 6мА.
Габаритные размеры	100 x 48 x 26 мм
Вес	102 г

Комплектация DT-101

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр компактный DT-101	1
2.	Щупы	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Элемент питания 9 В типа Крона	1

