Артикул: 481875

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча ma Ha Ha ma To ma Ис От Ча ma Co ma Tec Пр це

По

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА СЕМ DT-102

Мультиметр СЕМ DT-102 — это компактный и надежный прибор, предназначенный для точного измерения электрических параметров, включая постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, а также для тестирования диодов, батарей и проверки цепей на обрыв. Ударопрочный прорезиненный корпус обеспечивает защиту от механических повреждений, что делает его идеальным для работы как внутри помещений, так и на улице. Эргономичный дизайн с подставкой-упором позволяет удобно расположить прибор вертикально, обеспечивая комфорт при считывании данных. С диапазоном измерения напряжения до 500 В и тока до 200 мА, мультиметр DT-102 подходит для бытовой диагностики, ремонта оборудования и других задач, требующих надежности и точности в жестких условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА CEM DT-102

- Измерение постоянного напряжения: 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 500 В (точность ±0,5% + 2);
- Измерение переменного напряжения: 200 В, 500 В (40-400 Гц, точность ±2,0% + 5);
- Измерение постоянного тока: 2 мA, 200 мA (точность ±2,0% + 2);
- Измерение сопротивления: 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм (точность ±1,5% + 4);
- Тест диодов: тестовый ток 1,6 мА, максимальное тестовое напряжение 3,2 В;
- Тест батареи: диапазон 9 В, тестовый ток 6 мА;
- Тест на обрыв: зуммер срабатывает при сопротивлении ниже 50 Ом;
- Защита от перегрузок: 500 В (действующее значение) и предохранитель 200 мА / 250 В;
- Прорезиненный ударопрочный корпус для защиты от повреждений;
- Эргономичный дизайн с подставкой-упором для удобства использования;
- Компактные размеры: 100 мм × 48 мм × 26 мм;
- Вес: 102 г;
- Подходит для работы внутри помещений и на открытом воздухе.

Мультиметр СЕМ DT-102 – это универсальный инструмент, сочетающий компактность, точность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря широкому диапазону измерений, функциям тестирования диодов, батарей и проверки целостности цепи, он идеально подходит для повседневной работы с электрическими системами. В комплект входят мультиметр, измерительные щупы, предохранитель и инструкция – все готово к использованию сразу после распаковки.

Мультиметр DT-102 широко применяется в бытовой электротехнике, ремонте электроники, тестировании автомобильных систем и других сферах, где важны надежность и простота эксплуатации. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет прочный и функциональный прибор – CEM DT-102 обеспечит точные результаты и удобство в любой ситуации.

Характеристики DT-102

Параметр	Значение
Постоянное напряжение	200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 500 В

Точность	2 / 2 0,5% показ. 2 / 2 2	
Сопротивление	1 МОм	
Защита от перегрузок	500 В, действ.	
Переменное напряжение	200 В, 500 В (40-400 Гц)	
Точность	ℤ / ℤ 2,0% показ. ℤ / ℤ 5	
Сопротивление	450 КОм	
Защита от перегрузок	500 В, действующее	
Сопротивление	200 Ом, 2000 Ом, 20 кОм, 200 кОм, 2000 кОм	
Точность	2 / 2 1,5% показ. 2 / 2 4	
Постоянный ток	2 MA , 200 MA	
Точность	2 / 2 2, 0% показ. 2 / 2 2	
Защита от перегрузок	предохранитель 200 мА /250 B	
Тест диодов	тестовый ток 1,6 мА, макс. значение тестовое напряжение 3 , 2 В, макс. значение	
Тест батареи	диапазон 9 В, тестовый ток 6 мА	
Тест на обрыв	срабатывает зуммер, если сопротивление, измеренное в цепи, ниже 50 Ом	
Размеры	100мм * 48мм * 26мм	
Bec	102 г	

Комплектация DT-102

Nº	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой DT-102	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83