



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 238-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480953



Ча
та

Ча
та

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕСТЕРА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И ЗАЕМЛЕНИЯ CEM DT-9054

Цифровой тестер электропроводности и заземления CEM DT-9054 — это портативный и надежный прибор, разработанный для тестирования устройств защитного отключения (УЗО). Он позволяет оперативно проверять безопасность электрических сетей и оборудования, обеспечивая точную диагностику в профессиональной и бытовой сфере. Компактный тестер DT-9054 идеально подходит для электриков, специалистов по обслуживанию и всех, кто нуждается в быстром и точном анализе состояния заземления и проводки.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ТЕСТЕРА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И ЗАЕМЛЕНИЯ CEM DT-9054

Мультиметр-тестер CEM DT-9054 обладает широким функционалом, обеспечивающим удобство и надежность в работе:

- Тестирование времени и тока отключения УЗО для оценки их работоспособности.
- Проверка розеток и электрических сетей на соответствие стандартам безопасности.
- Определение фазы для точной диагностики подключения.
- Тестирование заземления с индикацией качества контакта.
- Индикация напряжения сети для контроля параметров питания.
- Встроенная вилка для быстрого подключения к стандартным розеткам.
- Защита от перегрузок категории CAT III 600V, гарантирующая безопасность при высоких нагрузках.
- Степень защиты IP40, обеспечивающая устойчивость к пыли.
- Компактный дизайн и простота работы даже в ограниченном пространстве.
- Детектор перехода напряжения через ноль, позволяющий тестировать синусоиду в диапазоне 0°–180° для более точных результатов.

Тестер DT-9054 от CEM сочетает в себе портативность, высокую точность и простоту эксплуатации, что делает его незаменимым инструментом для проверки УЗО, заземления и электрических сетей в любых условиях.

Характеристики DT-9054

Параметр	Значение
Рабочее напряжение	195В - 253В
Частота	45 - 65 Гц
Ток отключения УЗО	10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА, 650 мА
Точность измерений тока	± 10% ± 2
Время отключения УЗО	0...300мс
Точность, время	± 5% ± 3
Размеры	200 x70 x 45 мм
Вес	253 г

Комплектация DT-9054

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой тестер электропроводности и заземления DT-9054	1
2.	Руководство пользователя	1
3.	Элемент питания 1.5В типа AA	4

