Артикул: LTSC-15

На
ма

На
ма

То
ма

То
ма

Ис

От
ин

Со
ма

Ем
ма

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
ма

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ FLUKE 175/TLK225-1:

Комплект Fluke 175/TLK225-1 состоит из мультиметра цифрового Fluke 175 и комплекта электрических измерительных проводов Fluke TLK225-1.

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 175:

Fluke 175 - это новый стандарт мультиметров общего назначения, сочетающий в себе точность, разнообразие функций, простоту в использовании, безопасность и надежность.

Стандартными функциями модели являются измерения переменного тока методом True RMS, дисплей с максимально индицируемым числом 6000, возможность записи минимального, максимального и среднего значений, а также измерение частоты и емкости. Несмотря на эти и другие полезные функции мультиметр Fluke 175 остается простым в использовании. Эргономичный корпус с защитным чехлом обеспечивает работу прибора в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Соответствие стандартам безопасности: все входы прибора имеют защиту в соответствии со стандартом EN61010-1 CAT IV 600 В / CAT III 1000 В. Регистрация по UL, CSA, TUV и VDE.

Для смены батарей не нужно открывать корпус: для этого предусмотрен специальный батарейный отсек.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 175:

- Измерения True-RMS (AC);
- Аналоговая шкала с обновлением 40 раз в секунду 32 сегмента;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Ручное и автоматическое сохранение показаний дисплея;
- Режим записи минимальных, максимальных, средних значений;
- Режим сглаживания входных сигналов;
- Звуковой сигнал “прозвонки” и тестирования диодов;
- Сигнализация подключения тестового провода;
- Сигнализация опасных напряжений выше 30 В;
- Индикация разряда батареи;
- Эргономичный корпус с чехлом;
- Простая замена батареи;
- "Спящий" режим для экономии батарей.

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ FLUKE TLK225-1:

В состав комплекта принадлежностей Fluke TLK225-1 входит:

- Комплект зажимов типа мини-крокодил AC220 SureGrip™;
- Комплект зажимов типа «крючок» AC280 SureGrip™;
- Комплект зажимов AC283 SureGrip™;
- Комплект зажимов типа «крокодил» AC285 SureGrip™;
- Набор измерительных щупов TP220 SureGrip™;
- Комплект силиконовых измерительных проводов TL224 SureGrip™;
- Сумка с 6 карманами.

Характеристики Fluke 175/TLK225-1

Параметр	Значения
Постоянное напряжение	1000 В
Переменное напряжение	1000 В
Постоянный ток	10 А
Переменный ток	10 А
True RMS	Постоянное/переменное напряжение; Постоянный/переменный ток
Сопротивление	50 МОм
Емкость	10000 мкФ
Частота	100 кГц
Максимально индицируемое число	6000
Срок службы батареи	200 ч
Габаритные размеры	185 x 90 x 43 мм
Масса	0,42 кг

Комплектация Fluke 175/TLK225-1

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр Fluke 175	1
2.	Комплект измерительных проводов с 4-мм щупами и защитными колпачками	1
3.	Батарея 9 В	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Комплект зажимов типа мини-крокодил AC220 SureGrip™	1
6.	Комплект зажимов типа «крючок» AC280 SureGrip™	1
7.	Комплект зажимов AC283 SureGrip™	1
8.	Комплект зажимов типа «крокодил» AC285 SureGrip™	1
9.	Набор измерительных щупов TP220 SureGrip™	1
10.	Комплект силиконовых измерительных проводов TL224 SureGrip™	1
11.	Сумка с 6 карманами	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83